

# 可控硅驱动电源12W

产品名称	可控硅驱动电源12W
公司名称	中山憨豆电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:憨豆电源 型号:W12
公司地址	中山市横栏镇富横西路金盛工业园右边2栋
联系电话	18718751120

## 产品详情

### 产品特点

- 单通道恒流输出
- 支持前沿 (Triac)和后沿(ELV)调光
- 调光范围：3%-100%
- 调光曲线平滑，无抖动
- 高效率达81%
- 短路保护
- 适用于LED室内灯具,比如筒灯，面板灯等
- 自然风冷散热
- 满足RoHS要求
- 隔离电路设计

### 技术参数

- 高PF > 0.95

-输入电压 Input Voltage: 90-135/180-265VDC

-输出电压 Output Voltage: 42-60VDC

-功率因数 Power Factor: PF>0.95

-输出电流 Output Current: 300mA  $\pm$  3%

-调光范围 Dimming Range:3-100%

-输出功率 Output Wattage:8-24W260-300MA

-尺寸 Dimensions ( mm):L66  $\times$  W33  $\times$  H22(41\*17\*16 )

-转换效率 Efficiency: 88%

-应用环境 Environment: -20-45

-产品特点 Product features:兼容市面上前沿调光器95%以上，后沿调光器99%以上。

如：路创、立维腾、ABB、欧斯朗、松下、TCL、施耐德、奇胜、邦奇、西蒙、朗能、  
西门子、飞利浦等调光器调光系统；

## 尺寸规格

## 接线图

## 注意事项

- 1、本产品请由具有专业资格的人员进行调试安装。
- 2、本产品兼容前沿切相与后沿切相。
- 3、本产品不能防水，需避免日晒雨淋，如安装在户外，请用防水箱。
- 4、良好的散热条件会延长产品的使用寿命，请把产品安装在通风良好的环境。
- 5、请检查使用的LED电源输出电压电流，是否符合产品要求。
- 6、使用的电线直径大小必须能足够负载连接的LED灯具，并确保接线牢固，以免电线过热或接触不良触

发事故。

7、通电调试前，应确保所有接线正确，避免因接线错误而导致灯具损坏。

8、如果发生故障，请勿私自维修；如有疑问，请联系供应商。

如需更多产品请咨询：QQ：320933836

官网：<http://www.hd-ledpower.com/>