4914090，4914091康明斯缓启动控制器

产品名称	4914090，4914091康明斯缓启动控制器
公司名称	东莞市烽拓电子有限公司
价格	9.00/只
规格参数	品牌:康明斯 型号:4914090，4914091 包装:纸盒
公司地址	东莞市常平镇上坑一横路12#
联系电话	0769-81090475 13532399206

产品详情

我司是一家专业研发生产发电机配件的厂家，公司货源充足，品种齐全，价格实惠，量大从优，产品质量有保证，电子类产品非人为因素产品质量问题质保壹年,执行器质保半年，凡在我司购买的产品享受终身的技术支持与服务。感谢您选用我司4914090，4914091康明斯缓启动控制器，网站标注价格仅为推广所需，如需订购，请与我司在线客服咨询洽谈。电话：13532399206 Email:6079835@qq.com QQ:6079835 旺旺:dgbest88

一．概述

4914090、4914091缓起动控制器用于PT（G）型燃油系统中，适用于美国康明斯N、K系列柴油发电机组。4914090用于350KW以下的常闭式机组，4914091用于800KW以下的常闭式机组。

二．优点

1、适应自启动控制器起动机组, 减少黑烟，利于开机。

2、抗外部干扰强，降低对外部控制器的干扰, 保持机组稳定运行。

3、执行器短接保护，延长使用寿命。

三．产品外观

模块外壳为150mm X 105mm X 40mm的铝件，表面采用喷塑处理。采用环氧树脂灌封。

四．主要技术参数

1、 工作环境

环境温度：－15～＋85 ℃

相对湿度：0～95 %

振　动：25 HZ 2 mm

2、 电源

工作电压：24 ±6 V 直流

接地方式：负极接地（机身）

最大使用电流：2.5A、24V

绝缘强度100V：≥500M

五．接线方法

1脚：电瓶正极， 2脚：电瓶负极

3、4脚：接执行器（无正负）

5脚：转速信号正极， 6脚：转速信号负极

7脚、9脚：接外调的两端， 8脚：接外调的中心点

7脚、10脚：接怠速运行开关 断开运行，闭合怠速

11脚：负极（可不接）

A、B 空 （机组调试,不稳定时可短接）

六．使用设定

怠速电位器(IDLE SPD)：怠速600-800转／分，顺旋为升速，反旋为降速。

运行电位器(RUN SPD)：运行空载一般为1515转／分（50.5Hz），额定负载1500转／分（50.0Hz）。

增益电位器(GAIN)：顺旋反应快，逆旋稳定性好。一般在5-7格处。

调速率电位器(DROOP)：反旋为小（硬），顺旋为大（软）。小机可硬些，大机宜软些。一般在0-1.5格处。

延时开关：依次为5、10、15秒,三档开关都置于OF无延时;使用延时起动请设定为运行状态,
开关置于ON,可单独使用任一档，也可两档、三档叠加使用。

如：1拨到ON位置为延时5秒，1、2、3拨到ON位置为延时30秒。

注:使用自启动控制器时,建议选择10-20秒！