

SX440康明斯发动机调压板

产品名称	SX440康明斯发动机调压板
公司名称	东莞市烽拓电子有限公司
价格	9.00/块
规格参数	品牌:康明斯 型号: SX440 产地:东莞
公司地址	东莞市常平镇上坑一横路12#
联系电话	0769-81090475 13532399206

产品详情

我司是一家专业研发生产发电机配件的厂家，公司货源充足，品种齐全，价格实惠，量大从优，产品质量有保证，电子类产品非人为因素产品质量问题质保壹年,执行器质保半年，凡在我司购买的产品享受终身的技术支持与服务。感谢您选用我司SX440康明斯发动机调压板，网站标注价格仅为推广所需，如需订购，请与我司在线客服咨询洽谈。电话：13532399206 Email:6079835@qq.com QQ:6079835
旺旺:dgbest88

SX440康明斯发动机调压板 - 产品性能及特点：

- 1、调压精度 $< \pm 1\%$
- 2、可使用于并联机组
- 3、以跨接铜片选择 50/60 Hz
- 4、具丧失检测电压保护电路
- 5、具低频保护(UFRO)及电压缓慢建立功能
- 6、具LED指示频率过低状态
- 7、能以跨接铜片设定以配合不同功率的发电机
- 8、突出的功能特点：低频保护拐点调节，DROOP并机，单相电压检测，110V/220V 系统通用。
- 9、卖点：DROOP并机。

AVR调整（出厂时已调整，用户在必要时只需作如下调整）：

1、电压调整 如输出电压不符，顺时针旋转电压调节电位器，输出电压升高；反之则反。

2、频率设定

将发动机转速调至47HZ，逆时针旋转UFRO电位器，使指示二极管发光，调回发动机转速即可。

3、过流减励

使发电机在额定功率下，逆时旋转励磁脱扣电位器，使指示二极管发光，再顺时针旋转约5度即可。

4、过压保护 逆时针旋转过压调节电位器，使指示二极管发光，再顺时针旋转约5度即可。

SX440康明斯发动机调压板 - 规格参数：

电压建立：当剩磁大于4V25Hz时自动建压

输入电源：AC 190~260V 50/60Hz

输出： 电压：90V DC最大(当输入AC 207V时)

电流：4A(连续) 6A10S(瞬间)

频率补偿：内置发动机转数下降时输出电压随之下降的频率保护电路

调整率：优于1%