

挂式防爆操作柱，防爆操作柱厂家

产品名称	挂式防爆操作柱，防爆操作柱厂家
公司名称	河南首安防爆电气有限公司
价格	300.00/台
规格参数	品牌:首安防爆 型号:BZC 电压:220v
公司地址	平顶山市新城区长安大道与未来路交叉口蓝湾国际
联系电话	0375-2298818 17730820991

产品详情

BZC51系列防爆操作柱,挂式防爆操作柱，防爆操作柱厂家

1. 产品概述

1.1概述

BZC51系列防爆操作柱(以下简称操作柱)，产品符合GB3836.1-2010、GB3836.1-2010、GB3836.3-2010的有关标准。

产品的型号及含义：

BZC 51-

额定电流

设计序号

防爆操作柱

1.2产品主要用途、适用范围及工作条件

1.2.1产品主要用途、适用范围

操作柱适用II类、B级或C级T6组以下级别组别的含有爆炸气体环境的危险场所中，作为控制电

机的起动、停止及信号指示使用。

1.2.2 正常工作条件

a. 周围空气温度上限值不超过+40℃，下限值不低于-20℃；

b. 安装地点最大相对湿度不超过90%，同时该月的月平均最低温度不超过+25℃，允许由于温度变化发生在产品上的凝露；

c. 安装地点的海拔不超过2000m；

d. 环境污染等级为3级；

e. 安装类别为II类；

f. 应在无显著冲击和振动的场所中使用；

2. 产品结构概述

操作柱适用于交流50Hz、220/380V，直流电压至220V的线路中，远距离集中控制多台电动机的起动与停止；外壳采用铝合金压铸而成，具有耐冲击及热稳定性好等优良性能。采用曲路密封结构设计，具有良好的防爆防水防尘性能；外露紧固件均用不锈钢，耐腐蚀。

钢管或电缆布线均可。

3. 安装、吊运

3.1 吊运时不要与硬物碰撞，并保证零件不因运输受损；

3.2 安装前应检查基本技术参数，是否符合实际使用条件；

3.3 安装与维护前应切断前级电源，以确保安全；

4. 使用维护

4.1 使用前应检查操作柱的使用条件是否与铭牌相符；

4.2 操作柱开盖接线后应将紧固螺栓紧固，以保证相应的防护等级；

4.3 电缆接线时，应依次穿入密封圈、挡圈、压紧螺母（或相应接头），并压紧。备用出线口应用封堵拧紧。

4.4 密封圈需定期更换，以防老化；

5. 随机文件

A. 产品合格证

B. 产品使用说明书

6. 订货须知

订货时应指出操作柱的完整型号，标明内装元件数量规格；

例如：BZC51-1