

国乐100米VGA延长器 点对点延长，全自动调节

产品名称	国乐100米VGA延长器 点对点延长，全自动调节
公司名称	深圳市国乐科技有限公司
价格	245.00/台
规格参数	品牌:国乐 型号:GL-VY100 支持分辨率:1920*1200@60HZ
公司地址	深圳市宝安区西乡固戍一路新中泰科技园C栋7楼
联系电话	0755-23216599

产品详情

国乐100米vga延长器，点对点延长全自动调节音视频延长器

产品特点

- * 可以把主机的音视频信号同步延长达100米
- * 具备画面效果调节功能，可适应100米范围内不同距离，没有拖尾，重影等现象
- * 支持热插拔，支持24x7x365 全天候连续工作，性能稳定可靠
- * 广播级350mhz视频带宽，平衡驱动传输方式，极好的抗干扰性能
- * 内置工业级防雷防浪涌保护电路，提高产品性能和延长产品使用寿命

* h/v sync数字整形电路，提升显示画面的稳定性，增强了产品兼容性

* 使用1根cat5/5e/cat6类非屏蔽网线传输vga音频信号，采用标准的t-568b接线线序，依次为橙白/橙、绿白/蓝、蓝白/绿、棕白/棕，成本低廉，安装方便

疑难问题解决 * 图象有斜纹，条纹和比较花的闪动

故障原因:现场有较大强电干扰

解决办法：发送器和接收器分别接地，使两端等电位，如果现场干扰严重建议用屏蔽网线 * 图象字体有拖尾 故障原因：

1.水晶头没有压好,接触电阻大；

2，网线质量太差或网线距离超过使用距离及距离较远而网线质量一般；

3，分辨率设置过高 解决方法:

1，重新压制水晶头,使用质量好的水晶头,确保接触良好；

2，使用好的品牌网线，超5类线为佳；

3，调整到最佳分辨率

* 屏幕严重偏色,全红,绿,蓝,距离短拖尾长,调节开关无法解决. 故障原因:vga延长器的vga接口部分有接触不良的问题,水晶头接触不良的问题,不正确使用屏蔽网线和水晶头的问题. 解决方法:检查vga接口或更换vga连接线,摇晃水晶头,检查是否触不良问题并进行测试是否全通,重压或重做水晶头

. * 远端没有图象显示,指示灯不亮

故障原因:一般来说是vga接口没有接好和网线及水晶头的问题

解决方法:检查vga接口及线缆部分,确定通畅和接触良好,检查网线和水晶头是否连通和接触良好.

????

?????:64*45*23mm

?????:64*45*23mm

?????:350mhz@-3db

?????:6db@???

?????;75?

?????:0-0.7vp-p

?????:1024*768@60hz - 1920*1200@60hz

?????:100?

?????;2.0-3.5vp-p

vga?;hd15???

?????;10hz-20khz

?????;20k?

????????;600?

????;3.5mm???

????;dc9-12v/1000ma

????;????/????

????;25?-55?

* ????????????????

????:??????????

?? * ??????? ?

1.????????,??????

2?? ?

3????????? ????:

1?????????,?????????,?????????

2????????????5??????

3????????? * ??????,??,?,?,??????,?????????.

????:vga????vga????????????????,????????????,????????????????????.

????:??vga????vga???,?????,????????????????????,?????????. * ????????,?????

????:?????vga???????????????????? ????-??vga????????,?????????,????????????????????.