

## EA125-8 , EA125-8T发电机调压器

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | EA125-8 , EA125-8T发电机调压器            |
| 公司名称 | 东莞市烽拓电子有限公司                         |
| 价格   | 9.00/只                              |
| 规格参数 | 品牌:固也泰<br>型号:EA125-8<br>规格:EA125-8T |
| 公司地址 | 东莞市常平镇上坑一横路12#                      |
| 联系电话 | 0769-81090475 13532399206           |

## 产品详情

东莞烽拓发电机配件厂家超低价批发发电机AVR调压器EA04C , EA05A , EA06A , EA08A , EA15A , EA16 , EA350 , EA440 , EA440-T , EA125-8T , EA15FC , EA63-4 , EA63-7 , 大量库存现货 , 可根据客户需求随时发货 , 量大从优 , 欢迎新老顾客朋友来电咨询洽谈。24小时服务热线 : 13532399206

EA125-8 , EA125-8T发电机调压器

技术规格

检测与电源输入

电压 190~264VAC 单相二线

频率 50/60Hz 以跨接铜片选择

磁场输出

电压 207VAC输入时最大90VDC

电流 连续4A 非连续10秒内10A

电阻 最小 15 ohm

调压精度

< ± 1% RMS (发动机转速变动在4%内)

电压建立

在AVR输入端子需剩磁电压5VAC以上

外部电压调节

用1K ohm 1 watt电位器时为  $\pm 8\%$

消耗功率

最大 12 watt

温差稳定度

每  $^{\circ}\text{C}$  变化, 电压漂移0.04%

低频保护

拐点值 95%Hz (出厂设定)

斜率 下降至30Hz时为170%

电压缓慢建立时间

2秒

电压修正(模拟输入)

最大输入  $\pm 5\text{VDC}$

灵敏度 每1VDC可调式5%发电机电压

输入电阻 1K ohm

电流补偿

负载 10 ohm

DROOP 压降输入

灵敏度 0.07A对应5%压降 (在PF=0时)

最大输入 0.33A

工作环境

操作温度  $-40\sim 70^{\circ}\text{C}$

储存温度  $-40\sim 85^{\circ}\text{C}$

相对湿度 95%以下

振动 3.3G @ 100~2KHz

特性调节钮

VOLT: 调节电压

STAB: 调节稳定度

UFRO: 调节低频保护拐点值

DROOP: 设定压降至5% (PF=0)

TRIM: 优化电压修正灵敏度

DIP: 调节电压/频率比例

尺寸 (长x宽x高)

150.0 x 135.0 x 48.0 mm

重量 418g  $\pm$  2%