

EA15A , EA15FC , EA16发电机电压板

产品名称	EA15A , EA15FC , EA16发电机电压板
公司名称	东莞市烽拓电子有限公司
价格	9.00/块
规格参数	品牌:固也泰 型号:EA16 规格:EA15A
公司地址	东莞市常平镇上坑一横路12#
联系电话	0769-81090475 13532399206

产品详情

产品说明：

EA16为EA15产品设计的延伸，承袭了EA15宽广的侦测电压范围及电源电压，并增强了发电机做为并联使用时的功能，于并联系统中除电流补偿输入可由使用者可选择1A或5A比数的CT输入外，更可由系统提供一模拟信号来改变发电机端电压。EA16在保护上增加了过励磁电压保护，这个保护用来防止侦测电源断线及发电机励磁异常，也可将此保护功能移除。 EA16 / EA16-400Hz (偵測電壓400Hz)泛用型16Amp可並聯式發電機自動電壓調整器相容機種：Marelli, Caterpillar, Khenkikian, Genaust 等廠牌的 AVR

產品特點:

電壓調整率 < $\pm 0.5\%$

適用 170~510 VAC 無刷式發電機

可使用於並聯機組

16 ADC 大輸出電流

EA16 適用頻率 50/60 Hz , EA16-400Hz 適用頻率 400 Hz

具低頻保護與電壓緩慢建立功能

具負載電流補償、類比電壓輸入功能

產品規格:

產品型號 EA16 / EA16-400Hz*

偵測輸入 電壓 : 170~510 VAC 單相二線

頻率 : 50/60 Hz

*EA16-400Hz 頻率 : 400 Hz

電源輸入 電壓 : 60~300 VAC 單相二線

磁場輸出 電壓 : 240 VAC 輸入時最大 90 VDC

電流 : 連續 16A 非連續為 10 秒內 20A

電阻 : 最小 6 Ohm @ 35 VDC

外部電壓調整 $\pm 0.5\%$ (引擎轉速變動在 4% 內)

電壓建立在 AVR 輸入端子需剩磁電壓 5 VAC 以上

外部電壓調整用 2 K Ohm 1 watt 電位器時為 $\pm 5\%$

消耗功率 最大 10 watt

溫差穩定度 每 $^{\circ}\text{C}$ 變化, 電壓漂移 0.03%

低頻保護 55 Hz @ 60 Hz, 45 Hz @ 55 Hz (可調整)

*EA16-400Hz : 360 Hz (可調整)

電流補償輸入 1A 或 5A (可選擇)

類比電壓輸入 $\pm 5\text{ VDC} \pm 10\% \text{ AC} @ \pm 3\text{ VDC}$

工作環境 操作溫度 : $-40\sim 70^{\circ}\text{C}$

儲存溫度 : $-40\sim 85^{\circ}\text{C}$

相對溼度 : 95%以下

振動 : 3.3G @ 100~2 KHz

特性調整鈕 VOLT : 調整電壓

STAB : 調整穩定度

U/F : 調整低頻保護轉折點

DROOP : 調整電流補償壓降

TRIM : 調整類比電壓影響比例

尺寸 156.0 (L) x 106.0 (W) x 43.0 (H) mm

重量 450g \pm 2%

东莞烽拓发电机配件厂家直销发电机电压板EA04C, EA05A, EA06A, EA08A, EA15A, EA16, EA350, EA440, EA440-T, EA125-8T, EA15FC, EA63-4, EA63-7, 大量库存现货, 可根据客户需求随时发货, 量大从优, 欢迎新老顾客朋友来电咨询洽谈。24小时服务热线: 13532399206