

# 一体式高频防爆无极灯BAD83-W40

产品名称	一体式高频防爆无极灯BAD83-W40
公司名称	乐清市乾坤防爆电器有限公司
价格	358.00/套
规格参数	品牌:乾坤防爆 型号:BAD83
公司地址	乐清市柳市镇仙垟村
联系电话	0577-57154841 15706760797

## 产品详情

一体式高频防爆无极灯(壁式安装)BAD83-W40B1H配接线盒适用范围

- 1、主要适用于爆炸性气体环境中1区或2区危险区域；
- 2、适用于为IIA， B， C类，温度组别为T2及以下的爆炸性气体环境；

技术参数 1、执行标准：GB 3836.1-2000,GB 3836.2-2000,GB 3836.3-2000,IEC60079;  
2、防爆标志：ExedmIICT4; 3、额定电压：AC220V/50Hz；  
4、额定功率：30W，40W，50W，65W，85W，125W，165W 5、防护等级：IP65;  
6、防腐等级：WF2； 7、引入口规格：9mm-14mm；

一体式高频防爆无极灯(壁式安装)BAD83-W40B1H配接线盒结构特点

- 1、防爆灯由铝合金外壳、玻璃罩和保护网等几部分组成；
- 2、防爆灯的外壳采用ZL102铸铝合金压铸制成，玻璃罩采用钢化玻璃制，防爆灯设有内外接地螺钉和接线；
- 3、电缆或钢管布线；

一体式高频防爆无极灯(壁式安装)BAD83-W40B1H配接线盒使用及维修 1、防爆灯在安装前，应检查铭牌上所列技术数据及使用说明书中的基本参数是否与实际使用情况相符，并检查元件是否损坏、各部位是否完好、正常。安装时先将进线电缆通过引入装置接到接线腔的接线端子上，并压紧密封圈，使电缆密封好，接好接地线，紧固好螺钉，上述各项检查无误后，既可通电使用。

2、防爆灯不得随意拆卸，维护时，须断开前级电源后才可开盖检修或更换灯泡。 3、在维修过程中不得损坏隔爆面，维修后涂204-1防锈油，合好盖，紧固后方可使用。 4、防爆灯应定期检查，发现零件损坏应及时更换。

以上为BAD83系列防爆无极灯的产品简介，仅供参考，详情可致电咨询，本公司产品一般采取的是物流运输（灯具为易碎品，而且重量较重），有关产品的运输及运费可联系我们咨询。