

智能火灾报警系统 火灾自动报警系统

产品名称	智能火灾报警系统 火灾自动报警系统
公司名称	深圳市普哲斯科技有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	品牌:防威 型号:FW19000
公司地址	深圳市宝安区福永镇深彩大厦507
联系电话	0755-27348356 13632718700

产品详情

功能技术要求:

01.自检

装配完成后将控制器接通电源,待控制器进入工作正常界面后进入功能菜单进行自检,控制器各个模块的指示灯应全部点亮。

02.自动登录在控制器显示工作正常的情况下在任一回路上接一组相应的输入设备和输出设备,进入自动登陆界面登陆完成后在回路部件对应的回路中(0号回路模块1回路)应能查询到该组设

备的相关信息。

03.联动编程进入联动编程界面分别在系统联动和直接联动里对该组设备进行联动编程。完成后按保存键保存。

04.手自动选择将手动/自动选择到自动状态,自动指示灯点亮;禁止/允许选择到允许状态,允许指示灯点亮。

05.火警测试使输入设备模拟火警报警状态,控制器应能迅速报出火警信息,控制器火警指示灯点亮并伴有急促的提示音。

06.总线联动启动控制器报警后(a)、输出设备应很快启动,同时控制器将显示输出模块启动的相关信息,控制器启动指示灯点亮并伴有提示音。同时该设备对应的总线联动按键启动指示灯点

亮。(b)、该设备对应的直接联动输出启动指示灯应点亮，同时控制器能报出直接联动设备启动信息，并且在该组直接联动设备输出端子的启动线端子上有DC24V输出。07. 总线联动停止按

下对应的总线按键启动/停止键出设备应迅速停止，控制器显示该输出设备停止的信息，对应的总线按键启动指示灯将熄灭。

08. 直接联动按下对应的直接联动操作卡上的停止按键，该组设备输出端子的停止线端子上有DC24V输出，松开后DC24V消失，同时启动线端子上的DC24V也将消失。同时控制器上的启动指示灯

熄灭。

09. 故障报警控制器出现电源故障、回路模块故障、声光输出端子开路、探测器丢失等问题时，能够发出故障指示的声光信号。

?

产品技术及参数:

1.产品名称：火灾报警控制器

2.外形尺寸：370*120*470mm

3.产品型号：JB-QGZ2L-FW19000

4.使用温度：0 ~ +42

5.相对湿度：95%RH(40 ± 2)

6.工作电源：AC 220V ± 1 0 % 1 5 % 50Hz

7.备有电源：DC 24V

8.探测总线线制：采用双绞线，参考型号RVS2*1.5mm²

9.标准：G B4717-2005 GB16806-2006

10重量：12 Kg