音量开关 86面板音量开关酒店工程专用图

产品名称	音量开关 86面板音量开关酒店工程专用图
公司名称	深圳市惠智普科技有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:惠智普Hzp 型号:IC1338
公司地址	深圳市宝安区西乡镇共乐工业村
联系电话	13714142576 13714142576

产品详情

音量开关 【产品型号】 yk1045 【功能技术指标】 ◆
采用数字功放芯片，克服发热太大引起的质量问题， 使得音质更好，国内行业首先采用此技术！ ◆

大功率，立体声！更加符合家庭背景音乐的设计、配置！ ◆
定时功能：15分钟、30分钟、60分钟三档定时选择！ ◆ 支持MP3输入：底部有专用MP3插口！ ◆

开关方便：单独的轻触式按钮开关！ ◆ 采用旋转式调节音量，方便且手感好！ ◆ 电源： AC220V 50HZ ◆ 输出功率： 12W*2（MAX） ◆

输入阻抗： 47千欧 ◆ 谐歧失真： 0.1%（MIN） ◆ 负载阻抗： 4--8欧 ◆ 频响： 60Hz-18KHz ◆
特别提醒：86暗盒要竖向安装！ ◆

特别提示：该产品用于立体声家庭背景音乐系统！

带消防强切音量开关接线图

如图这个是带强切的音量开关

24V和G接强切电源给过来的强切信号。当有消防信号的时候，即使你音量开关是关闭的，通过强切电源也可以强制打开音量开关。使喇叭能播放火警。

GND和IN是接从功放输出来的音频线的。

GND和OUT是接喇叭的音频线。

本来功放直接接喇叭，在功放和喇叭之间加了一个音量开关，这样功放的音频线通过了音量开关，就可

以调节音量开关后面的喇叭的音量了。

带消防强切音量开关，强切的概念是指当音量开关处于关闭或者在听背景音乐的时候,如果遇到诸如火警广播类的紧急广播时，通过旁通将紧急音乐以最大的音量播出。而消防强切又有三线强切和四线强切的区别。三线强切法是通过传送三条信号线（N、R、COM）到音控器。四线强切法是通过传送一组音频线和一组DC 24V直流电压控制线到音控器上。