

# NFC9175长寿顶灯长寿防眩灯无极荧光灯

产品名称	NFC9175长寿顶灯长寿防眩灯无极荧光灯
公司名称	江苏欧辉照明灯具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市武进区横林镇镇西工业园
联系电话	0519-83090811 15961131584

## 产品详情

NFC9175长寿顶灯 长寿防眩灯 长寿无极灯 无极荧光灯 防眩无极灯

概况：NFC9175长寿顶灯，采用最先进的低频无极灯技术，可实现瞬时冷启动和热启动。保用五年，减少您日常维护的时间和费用，广泛适用于各种厂房、车间、场站及船舱等室内外场所作泛光照明。

NFC9175长寿顶灯成本简约专家，长寿命。

一 性能:

NFC9175采用新型无极荧光灯作光源，可实现瞬时冷启动和热启动。

NFC9175光源功率因素  $> 0.95$ ，光效高、功耗低，环保、节能、显色性好，无频闪、无眩光，可有效避免了工作人员的不舒适感和疲劳度，提高工作效率。

NFC9175光源寿命长达8万小时以上，在产品寿命期内无需更换光源。

NFC9175灯体选用航空合金材料，采用最新表面喷涂技术，防尘、防水、耐腐蚀，不褪色，不生锈，确

保在户外长时间可靠工作。

NFC9175透明件材料为进口，透光率好，强度高，耐腐蚀性强，抗震性能优良。

NFC9175外形简洁、大方，体积小，重量轻。

NFC9175 长寿顶灯成本简约专家，长寿命。

## 二 使用：

- 1、根据现场环境和照明需要确定灯具的安装位置，并根据灯具到220V电源的距离，准备好相应长度的三芯电缆线。
- 2、将灯具面盖外沿边上的固定螺钉旋下，打开面盖，把三芯电缆线一端穿过葛兰接头，引入灯腔内，将火线与L端子连接，零线与N端子连接，地线与接地端子连接，并分别用固定螺钉压紧，再将面盖复原固定。
- 3、将灯具固定在预定的安装位置上，三芯电缆线另一端与电源接通即可实现照明。
- 4、更换灯泡时，先将灯具面盖外沿边上的固定螺钉旋下，取下透明件，打开镇流器上的隔热板，再将灯管与镇流器连接的导线取下，旋下灯管固定螺钉，拆下旧灯管，换上新灯管，并用螺丝固定在灯壳上，将灯管上的插头与镇流器上的插座对接，再盖上隔热板，将面盖复位并固定牢固。

NFC9175 长寿顶灯成本简约专家，长寿命。

## 三 技术参数:

额定电压:220VAC 50Hz

光源：无极灯40W

外壳防护:IP65

引入电缆: 8~ 10mm

外形尺寸:367 × 259 × 104mm

总重量:3.5Kg

NFC9175 长寿顶灯成本简约专家，长寿命。

四 注意：

- 1、运输时将灯具装在所配备的纸箱内，并加装泡沫减震。
- 2、使用时，灯具表面有一定的温升，属正常现象。
- 3、更换灯泡前，务必先切断电源。
- 4、该灯具适宜的安装高度为2~4.5米，最大投射范围 7米。
- 5、如果此灯具的外部软缆或软线损坏了，该线要由制造厂或其服务代理商或一个有资格的人更换。

NFC9175 长寿顶灯成本简约专家，长寿命。

五 品质保证:

NFC9175长寿顶灯本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用,光源保用一年,自购买之日起3年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。

NFC9175长寿顶灯成本简约专家，长寿命。