万维厂用12V输出本质安全型电源

产品名称	万维厂用12V输出本质安全型电源
公司名称	福州万维电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省福州市鼓楼区东街街道东街121号新亚大厦6层08室
联系电话	0591-83765995 15959100128

产品详情

万维厂用12V输出本质安全型电源FPA-12 (防爆等级[Ex ib Gb]IIB)

【本安电源】_矿用_厂用_FPA-12本安电源_安全栅【本安型人机界面】_矿用_厂用_FC01-43T系本安型人机界面【本安防爆屏】_矿用_厂用_FC01-70系本安型人机界面【本安人机界面HMI】_矿用_厂用_FC01-102t系本安型人机界面【本安防爆触摸屏】_矿用_厂用_KC01-70T系本安型人机界面

一、产品概述

FPA系列输出本质安全型电源（以下简称电源）是一种允许在爆炸危险环境中使用的输出本质安全型电源，具有输入电压范围宽（ AC85V～AC265 ）、带负载能力强等特点，适用于向各种II类本质安全型设备的供电。

二、产品特点

输入电压范围宽；

输出电流大；

带负载能力强；

体积小、重量轻。

三、防爆型式

防爆型式：本质安全型；

防爆标志：[Ex ib Gb]IIB。

四、外形尺寸

长×宽×高=120mm×70mm×43mm。

五、重量

0.3kg

六、技术指标

电源模块		输入电压	本安输出			
型号	名称	Us （v）	UO （V）	IO （mA）	C0 （uF）	L0 （mH）
FPA-12	输出本质安全型电源	AC85V ～ AC265V	12.2	1000	5	0.1

七、使用环境

安装于安全场合或隔爆腔内，用于向II类本质安全型设备提供电源。

八、注意事项

电源应安装在安全场所或置于隔爆腔内。

电源通往现场(危险场所)的软铜导线截面积应大于0.5mm2。

电源本安端和非本安端电路配线不得接错和混淆。

使用时必须注意电源的型号，电源极性，电压等级及电源外壳接线端上的标号。

过流保护动作时，本电源输出接近为零；故障消失后，输出自动恢复在正常值。

九、贮存与保养

长期不用时，应包装好，存放在通风良好、无腐蚀性气体、无强烈振动、干燥的仓库中。

十、 服务承诺

本公司产品严格按企业标准与行业标准生产，不合格产品不予出厂。

负责控制方案的确定与设备的安装调试，对现场人员进行技术指导和技术培训。

质保期内，厂家对产品进行免费维护，产品出现问题将免费维修。

长期跟踪服务，随时解决使用中遇到的问题。

电话：0591-83765995　　Q Q：2868311313

更多本安防爆屏丨本安防爆触摸屏丨本安人机界面HMI丨本安电源丨安全栅请查看：http://www.fzwanway.com/