

# 型避雷器在线监测仪

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 型避雷器在线监测仪                |
| 公司名称 | 西安中峰科技电气设备有限公司           |
| 价格   | 1.00/台                   |
| 规格参数 | 品牌:西安中峰<br>型号:ZFJS-III   |
| 公司地址 | 西安市雁翔路98号                |
| 联系电话 | 029-86214989 13991184642 |

## 产品详情

简介： ZFJS-III型避雷器在线监测仪

监测器与避雷器完全隔离，电流取样由穿心传感器通过避雷器底部下端接地线，电压取样由电压隔离传感器通过PT二次获取，安全可靠。监测器与避雷器完全隔离，采用穿心传感器通过避雷器底部下端接地线，安全可靠。

一套ZFJS-III型避雷器在线监测仪能同时监测A,B,C三相，减少安装的繁锁工作，实用方便；数字化的显示方式使读数直观方便。根据组网监测的需要可配备数据通讯软件。满足集屏监控的现代化监测需要。2、使用环境 1、适用于户内 2、环境温度：-40 +40 ；  
3、电网额定频率：50Hz或60Hz； 4、安装处没有强烈振动。 3、主要电气参数

计数器动作值 0-99

全电流值： 0-20 mA

### 4、外形尺寸及安装说明

开口尺寸：148X75mm

监测器安装高度宜适当（一般在1.5m-1.7m），以方便值班人员看清记录器中的毫安表及动作记录器。

### 4. 操作说明及视图

1—指示灯，2—自启动开关，3-操作键

set i=20.00 mA -----指额定电流为20毫安，

当实际电流大于20毫安时故障灯亮同时输出常闭和常开接点。ia,ib,ic--全电流有效值.

N=10 -----指实际电流大于额定电流次数和避雷器动作次数。按选择键和设置键改变额定漏电流值I和动作次数N，然后按启动键监测仪工作，打开自启动开关。

5. 接线如图：常闭和常开电压220V（小于2A）