

# SENNHEISER/森海塞尔EW100G4-945S手持无线话筒

产品名称	SENNHEISER/森海塞尔EW100G4-945S手持无线话筒
公司名称	广州亮晨电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:SENNHEISER 森海塞尔 型号:EW100G4-945S
公司地址	广州番禺光明北路232
联系电话	020-34812479 13631495066

## 产品详情

广州亮晨电子科技有限公司

我司做进口音频器材批发

品牌：YAMAHA、SENNHEISER、Soundcarft、BOSE、JBL、SHURE、DBX等等

简单设置

自为现场声效

## 产品介绍

森海无线麦克风,EW100G4-945S,森海报价,森海代理商

## 概述

通用无线系统，适合在稳定UHF范围内高达42 Mhz调谐带宽下唱歌、说话或弹奏乐器，可同时设多12个链接系统。

带有集成静音开关的轻型铝发射器上配备Sennheiser享有盛誉的e835、e845、e865音头，实现艺术级的现场声效。

## 特性

为现场声效而设计：坚固耐用的一体化无线系统，适合歌手和发言人。

轻型铝发射器带集成静音开关，配备Sennheiser享有盛誉的e835、e845、e865、e935、e945音头，实现艺术级的现场声效

纯自动半机架接收器，采用全金属外壳内，配备完全控制的直观LCD显示屏

发射器和接收器之间通过红外线实现轻松灵活的无线同步

通过新的链路功能，为多达12个接收器快速分配频率

多20个兼容通道

高42 Mhz带宽，带1680个可选择的频率，可在稳定的UHF范围内完全调谐

传输范围：远100米/300英尺

高RF输出功率（高30 mW）取决于所在国家或地区的法规

## EM 100 G4技术参数

频率范围：A1: 470 - 516 MHz

A: 516 - 558 MHz

AS: 520 - 558 MHz

GB: 606 - 648 MHz

G: 566 - 608 MHz

B: 626 - 668 MHz

C: 734 - 776 MHz

D: 780 - 822 MHz

E: 823 - 865 MHz

1G8: 1785 - 1800 MHz

K+: 925 - 937,5 MHz

尺寸：约190 x 212 x 43毫米

压扩器：Sennheiser HDX

THD，总谐波失真： 0.9 %

重量：约980克

音频输出：6.3毫米插头 非平衡：+12 dBu XLR插口（平衡）：+18 dBu

信噪比： 110 dBA

频点可调范围:高42 MHz

大频偏:  $\pm 48$  kHz

标称偏差:  $\pm 24$  kHz

调制:宽频FM

电源:12 V DC

天线接头:2 BNC插口

电流消耗:300 mA

相邻信道抑制:通常 65 dB

互调抑制:通常 65 dB

接收频率:高1680个接收频率，可采用25 kHz的步长调节，20个频率库，每个频率库具有多达12个出厂预设通道，无互调，1个频率库，具有多达12个可编程通道

RF 灵敏度:对于52 dBA eff S/N 则 $< 2.5 \mu V$

静噪:低 : 5 dBV , 中 : 15 dBV , 高 : 25 dB  $\mu$  V

均衡器:预设1 : 平直

预设2 : 低切 ( 180 Hz下-3 dB )

预设3 : 低切/高频增强 ( 180 Hz下-3 dB , 10 kHz下+6 dB )

预设4 : 高频增强 ( 10 kHz下+6 dB )

温度范围:-10 ° C至+55 ° C

接收器原理:纯自动分集

降噪: 70 dB SKM 100 G4-S

尺寸:约 50 x 265毫米

压扩器:Sennheiser HDX

THD , 总谐波失真: 0.9 %

重量: ( 含电池 ) 约450克

信噪比: 110 dBA

RF 输出功率:大值30 mW

工作时间:通常8小时

电源:2节AA电池 , 1.5 V或 BA 2015 accupack

电流消耗:额定电压下,通常180 mA

发射器关闭 : 25 A 续航时间

输入阻抗:40 k

大输入电压:3 V<sub>eff</sub>

供电:3 V电池/ 2.4 V充电电池

传输频率:高1680个接收频率 , 可采用25 kHz的步长调节 , 20个频库 , 每个频率库具有多达12个出厂预设通道 , 无互调 , 1个频率库 , 具有多达12个可编程通道