

防爆电磁启动器

产品名称	防爆电磁启动器
公司名称	上海升羿防爆电器有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	品牌:上海升羿防爆 型号:SEBXD 产地:浙江
公司地址	青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢2层S区273室
联系电话	0577-61736375 18167381057

产品详情

BQC 系列防爆电磁启动器（以下简称启动器）气体混合物的危险场所中，作为控制交流50Hz、额定电压至380V、额定工作电流至100A、控制功率至50KW的三相异步电动机的起动、停止、换向，并具有过载、短路保护。防爆电磁启动器1. 2工作条件a. 海拔不超过2000米；b. 周围环境温度为-20 ~+40 ；c. 周围空气相对湿度不大于90%（+25 时）；d. 在无显著摇动和剧烈冲击振动的地方；e. 在无破坏金属和绝缘的腐蚀性气体的地方；2、结构与特点2. 1型号含义BQC -

N为可逆额定电流设计序号防爆电磁启动器 2. 2主要技术参数见表：型号 额定电流（A）
控制电动机功率（KW） 防爆标志 220V 380VBQC -10（N） 10 2.2 4
ExdeIIBT4ExdeIICT4ExdIIBT4BQC -20（N） 20 3.5 5BQC -40（N） 40 4 7.5BQC -60（N） 60 5.5
112. 3结构概述a. 启动器是按照GB3836.1~3—2000标准要求设计制造，并经国家指定检验机关检验合格，颁发防爆合格证；b. 启动器分复合型启动器和隔爆型启动器，复合型启动器外壳由铸铝合金压铸成型，表面喷塑，强度高，外形美观，主腔为隔爆型结构，接线腔为增安型结构。隔爆外壳内装交流接触器、热继电器、Ex防爆按钮或万能转换开关等电器元件，通过壳盖上的按钮或操作机构控制壳体内部的元件，以达到控制电动机的起动、停止及换向的目的。隔爆型启动器外壳由钢板焊接而成，表面喷塑，外形美观，分隔爆型主腔和接线腔。五、安装及维修1安装前检查启动器铭牌的技术数据是否符合实际使用条件。2安装时注意电缆由出线口金属垫圈、密封圈依次引入接线腔内，将出线口拧紧，使之密封，再将压线板压紧，以防止电缆拔脱。如不用的引出装置，必须有封堵将其密封。3启动器的内外接地必须牢固可靠。4运行前检查所有隔爆结合面紧固螺栓是否拧紧，没有弹簧垫圈的及时配置，防止自行松脱。5检修时，必须先断开前级电源，等壳内电气元件均不带电时方可开盖检修。6隔爆面应予妥善保护，不得磕碰、划伤、并保持清洁，如有损伤可按防爆有关规定修理。7检修安装时，应在隔爆面上涂204-1置换型防锈油。8非专业技术人员严禁开盖检修。6、订货须知订货时必须说明产品的完整型号、名称、规格及订货数量。7×24服务热线：18167381057

????????????????

??0577-61728538