ZK-3C三相可控硅调压触发器

产品名称	ZK-3C三相可控硅调压触发器
公司名称	武汉大唐龙昇电气有限公司
价格	8.00/台
规格参数	品牌:大唐 型号:ZK-3C 产地:湖北
公司地址	江岸区花桥街黄孝河路95号A栋1单元6层2室
联系电话	02782625520 13317145557

产品详情

产品介绍：ZK-3C三相可控硅调压触发器适用于发电厂脱硫除灰系统DYK电加热系统.ZK-3C三相可控硅调压触发器采用集成电路器件工艺制造，其技术性能稳定抗干扰能力强，质量可靠。仪表面板设有“ 输出设定 ”功率调正纽（拨盘）、“ 自动/手动 ”切换按键以及“ 调压/调功 ”两种触发可控硅工作方式按键，内置6位数码功能开关，以满足用户对控制系统的需求，且体积小、重量轻，是各种类型三相电加热自动控温系的理想执行器。产品特点：1、输入信号：DC0-10mA,输入阻抗800欧姆。（根据用户需要还可提供DC4-20mA，DC1-5V等。）2、输出信号：三相脉冲输出，每相输出正脉冲。

脉冲幅值≥4V(20负载);
脉冲宽度≥0.2ms:
移相范围≥170;　　功率调节范围:0-100%线性调节.3、配用可控硅:
KP管(单向)1000A以下.　　KS管(双向)500A以下.4、电源:-380V
±10%,50HZ.5、工作环境:温度＜50℃,相对湿度＜85%.6、重量:≤3kg.7、消耗功率:约6W.技术参数：面板布置说明：1、“ % ”------符号窗口显示输出量分比；2、“ 输出调节 ”------设定输出功率；3、“ 调压/调功按键 ”------选择触发可控硅工作方式；4、“ 手动/自动 ”------选择手动调正或自动调正；5、“ 开/关 ”------启、停触发可控硅。安装与接线：1、外形尺寸（长*宽*深）：160*80*130
安装面板开孔尺寸：152*762、接线端如图所示：

3、与四种典型控制电路连接，使用接线图（仅供参考）说明：1.ZK-3C接线无相序要求；　2.
订货时，请说明控制电路形式。仪表的使用方式1、ZK-3C接线相序要求，共有三组线，使用中请区别清楚，严格按图接线，　要求将所有的线紧靠可控硅引出到仪表。2、查各接线端子接线无误，可接通电源，此时“ % ”窗口亮，调压指示灯亮（或调功指示灯亮）3、将“ 输出调节 ”拨盘左旋到始点。4、按“ 手动/自动 ”选择输出方式按键，按一次手动输出指示灯亮，按第二次自动输出指示灯亮。5、轻按“ 调压/调功 ”选择触发可控硅工作方式按键，可改变可控硅工作方式（出厂时ZK-3C设定在调压触发状态或根椐用户要求设定工作状态）。6、调正“ 输出调节 ”拨盘，同时观察“ % ”显示窗口，调整至你需要的输出功率，仪表同时进入触发可控硅工作状态。7、仪表设定在“ 调压 ”触发可控硅工作方式时，输出为调压方式（移相型）。8、轻按“ 关 ”键，仪表停止工作。9、仪表具有断电自动关机功能。10、仪表内置6位数码功能开关：

仪表机芯与外壳采用插接方式设计，开关的位置在显示板背后，用户可根据现场运行要求，抽出仪表机芯，对照功能表进行设置。出厂设置：1-ON（开）、2-OFF（自动）、3-OFF（调压/调功）、4-OFF（调压/调功），5-ON（调压/调功），6-ON（调压/调功）。