

进口进口TG39AC电视信号发生器

产品名称	进口进口TG39AC电视信号发生器
公司名称	深圳市宝安区西乡承恒电子仪器经营部
价格	10000.00/台
规格参数	芝测:123 TG39AC:456 日本:789
公司地址	广东省深圳市宝安区沙井雅居园B栋1101
联系电话	075529169636 13510260075

产品详情

??TG39AC???????

公司名称：深圳市宝安区沙井承恒通讯设备商行

公司地址：深圳市宝安区沙井荣泰园B1栋1101室

订购热线：15989556108谭小姐（微信同号）

技术咨询：13510152816邓先生（回收专线）

简单介绍：

TG39 全制式电视信号源 TG39A系列 全制式信号发生器MULTI SIGNAL GENERATOR 概要
TG39A系列支持8种模拟电视制式，内置100多种测试信号，输出端口支持VBS、SCART等多种规格。
为了提高RF信号的精度，每种电视制式分别加入了SAW 滤波器。
TG39A系列从视频信号专用机型到支持图文电视机型共有4种，可以广泛应用于世界各国的电视、DVD。

TG39AC 电视图象信号发生器

TG39A系列支持8种模拟电视制式，内置100多种测试信号，输出端口支持VBS、SCART等多种规格。
为了提高RF信号的精度，每种电视制式分别加入了SAW 滤波器。
TG39A系列从视频信号专用机型到支持图文电视机型共

有4种，可以广泛应用于世界各国的电视、DVD放像机、电视机高频头等开发、设计、生产检查等多方面

规格：

	规格
VBS输出信号	正面 1路输出、背面 2路输出 正面：1 Vp-p (0 ~ 150%可变) 75 Ω，背面：1 Vp-p 75 Ω
GBR输出信号 Y/Cb/Cr输出信号	背面 各有1路输出 (切换式) NTSC (STD, 4.43) : 1 Vp-p (0.714+0.286Vp-p) PAL (STD, 60, M, N), NTSC-50 : 1Vp-p(0.7+0.3Vp-p)
S-VHS输出信号	背面 1路输出
S-VHS输出信号电平 Y+S信号	NTSC (STD, 4.43) : 1 Vp-p (0.714+0.286Vp-p) PAL (STD, 60, M, N), NTSC-50 : 1Vp-p(0.7+0.3Vp-p)
S-VHS输出信号电平 C信号	NTSC (STD, 4.43) : 0.681Vp-p (0.714+0.286Vp-p) PAL (STD, 60, M, N), NTSC-50 : 0.664Vp-p(0.7+0.3Vp-p)
HS,VS,C.SYNC输出信号	背面 各有1路输出 1.5Vp-p以上 75 Ω
RF输出频率，电平	30 ~ 950MHz (50kHz Step), 29dBμ ~ 109dBμ / 75 Ω (0.5dB Step)
RF输出信号特性	无用杂波 - 50dB以下, DG / DP 3% / 3°
RF输出信号 P/S比	- 30 ~ 0dB可变 (0.5dB Step)
图像调制度	0 ~ 100%可变 (0.5% Step)
伴音调制度	0 ~ 100kHz可变 (0.5kHz Step)

特点：

支持NTSC,NTSC-50,NTSC-4.43MHz,PAL,PAL-60,PAL-M,PAL-N,SECAM等8种制式。

标配SCART接口(欧洲制式)

可重叠WSS(Wide Screen Signaling)信号，14bit信息可任意设定。 标配单像管信号(狮子头)信号4:3和16:9图像。

具有组合功能，可以把复数个信号组合成新的信号输出。

音频信号通过内部振荡器可以调制出400Hz / 1kHz / 3kHz的正弦波。(TG39AA/AB/AC)

图像载波、音频载波具备反转功能，所以支持法国的低频信号。(TG39AA/AB/AC)

可以叠加RF信号的频道字符。(TG39AA/AB/AC)

有1路音频信号输入，可与外部音频信号发生器TA35C / AS953B连接。(TG39AA/AB/AC)

标配音频IF信号输入及输出，其他双载波制式、NICAM制式的信号发生器的输出可以与本机的RF信号重叠。(TG39AA/AB/AC)

发生各国制式的多路伴音信号，有日本制式、BTSC制式、NICAM制式、双载波制式(TG39AB / AC)

发生各国制式的图文信号(TG39AC)

可存储256组数据，有自动切换模式，切换时间设置范围为1秒~3,600秒

标配RS232C接口，有GP-IB选件