

# 欧乐 汽车充电桩直流防雷浪涌保护器

产品名称	欧乐 汽车充电桩直流防雷浪涌保护器
公司名称	深圳市欧雷克电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:欧乐 型号:OK-CZ40/1000 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华新区观澜狮径路核电工业园A1栋2楼
联系电话	0755-23736914 13714401914

## 产品详情

From:深圳市欧雷克电子科技有限公司

联系人：卢校伟手机：13714401914邮箱：597953476@qq.com电话号码：0755-23337886传真号码：0755-23337886Q：597953476网  
址：<http://oleke.com> <http://looul.com>地 址：深圳市龙华新区富联新村联友大厦402

欧乐 (oule) 直流电源防雷器 (SPD/浪涌保护器

/电涌保护器)是按SPD II级类试验要求专业设计的用于汽车充电系统的电涌保护器，具有较强的雷电流汇放能力；适用于充电桩的直流供电线路设备的电涌保护。

适用范围：· 该产品主要应用于直流充电桩750VDC直流侧的防雷保护。

功能特点：

- 1、运用先进的生产工艺制造，能在酸、碱、尘、盐雾及潮湿等恶劣环境下长期工作。

- 2、具有较强的雷电流汇放能力，更好的保护充电桩。
- 3、模块化分离结构，运行维护方便。
- 4、可选遥信接点，实现远程监控。
- 5、双重热脱扣装置，温控断路技术。
- 6、可视告警窗口颜色表示保护的工作状态，绿色(正常)、红色(故障)。

技术参数：

防雷器安装指导：

- 1、电源连接：正极接“+”，负极接“—”。
- 2、防雷器产品标有“PE”标志的接地端应接上地线，接好地线后，务必要旋紧螺钉。接地线选用16mm<sup>2</sup>以上的铜芯线，地线到接地汇流排的长度应小于1m且尽量粗短，接地电阻应小于40Ω。
- 3、防雷器接地用尽可能最短的线连接。该保护器接地采用端子接地方式，接地线必须与防雷地线相连。
- 4、该防雷器在不超过要求的条件下安装是不需要长期维护的，只需系统例行维护；如在使用过程中，可视告警窗口颜色由绿色(正常)变为红色(故障)，说明电涌保护器已经损坏，需维修或更换。

安全注意事项：  
· 当直流充电桩防雷器安装于最终系统时，必须执行标准 GB4943 ( EN60950 , IEC60950 ) 的所有要求。

- 设备应当由被授权的专业人员安装。安装时必须断开电源，严禁带电操作，以防发生意外。
- 该产品须安装在一个人员不能直接触及的区域。
- 接线时，先连接保护地导线，再连接其他导线 (+/-)；拆线时，最后取下保护地导线。
- 禁止在雷雨天进行安装。

## 跟此产品相关的产品

汽车充电桩直流防雷器 OK-CZ40/1000