

SG 265 COFDM高清中继转发模块

产品名称	SG 265 COFDM高清中继转发模块
公司名称	深圳市塞夫格特电子有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:safe guard 型号:SG 265 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道清祥路宝能科技园九栋C座21L
联系电话	0755-82908961 18680551480

产品详情

产品详情

OEM数据表

SG-265 H.264 COFDM高清调制解调中继转发模块

产品简介

SG-265 H.264 HD1080P COFDM高清调制解调中继转发模块，体积小功耗低，采用多载波频域均衡技术实现接收与发射的中继转发功能，完全无损信号质量，支持COFDM调至模式的高清 HD1080P H.264或MPEG2压缩的数据流传输

功能特点

采用COFDM调制方式，H.264图像编码技术

支持高清1080P、720P标清576、480

支持非视距（NLOS），高速移动中传输

高度集成模块化组合设计

在遮挡严重的情况下能转发实时的、稳定的信号，能切实有效的延长设备传输距离

SG-265中继转发模块技术参数

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SG-265中继转发模块控制版详细使用说明

中继转发模块控制板由LCD液晶屏以及五个按键组成，分别为UP、DOWN、LEFT、RIGHT和OK键

显示功能描述：

Freq/RX:接收频率范围300~900MHz，步进1MHz

Band/RX:接收频率带宽2.0Mhz/2.5Mhz/4.0Mhz/8.0Mhz

State：为工作状态，接收到信号时显示变为绿色并显示信号强度，未收到信号时显示为蓝色

Freq/tx：发射频率300~900Mhz，步进1Mhz（可定制其他频段）

Band/tx：射频带宽2.0Mhz/2.5Mhz/4.0Mhz/8.0Mhz

Gain:输出电平衰减-31dBm~0Db，步进1dB

Success表示参数设定成功（修改参数并保存后才出现）

根据下图所示jinx那个相应的操作既可以通过控制面板修改高清发射机

设备参数“

1以设备上电系统频率为340Mhz调制至450Mhz为

2长安住“OK”键并保持3秒，进入参数设置模式，此时LCD液晶屏的第一位参数为黑色字符底纹，再按“LEFT”或“RIGHT”移动到要修改的参数位置

3按下“UP”或“DOWN”调正参数数值，此时LCD以1MHz为步进进行调节，直至调整至所需的数值

4调整完所需的数值时，长按住“OK”键3秒，黑色字符底纹消失，液晶屏下方即S/N位置变换提示“Success”，即标识已调整完成，其它参数设置方法请参照上述方法进行

5如果不想保存参数，轻按一下“OK”键，即放弃修改并退出参数设置模式，返回正常显示界面

