

自主研发两相位十路交通信号控制器

产品名称	自主研发两相位十路交通信号控制器
公司名称	秦皇岛金风帆电子科技有限公司
价格	500.00/套
规格参数	品牌:金风帆 型号:JFF-2 工作电压:~12V
公司地址	秦皇岛市北戴河区海宁路229号
联系电话	13833566186 13784068979

产品详情

品牌	金风帆	型号	JFF-2
工作电压	~12V	功率	小于3瓦

/两相位十路信号机/交通信号机/控制器

一jff-2交通信号控制器特点：该机内部采用了最合理的程序设计与先进的微电脑处理器相结合，使该机操作简单、性能稳定、功能齐全；并且体积小，造型美观；是一款深受用户喜爱的交通信号机。

二技术参数：

使用电压：~12v

负载输出：6*30瓦

外型尺寸：33cm*17cm*21cm

输出相位：2相位

功耗：小于3瓦

三使用方法：在使用前先检查输出接线是否正确，（红、黄、绿线分别与应信号灯的颜色相对应，蓝色线是公共线）；接线无误后将电源插头插入电源，然后将信号机左下方的开关打开，这时显示屏出现“y f”字样，机器即进入自动工作状态；根据需要重新设置x、y方向的通行时间，保存设置后机器将自动按设定的程序运行。

四功能介绍：本机具有自动、手动两种工作模式，自动状态下x、y方向的通行时间200秒可调，具有一组自动黄闪开关，一组自动开关机。

本机共有七个功能键，其用法下面将分别加以说明：

手动自动键：该机具有手动和自动两种工作模式，模式转换靠自动、手动按键来切换，每按动一次此键转换一次工作模式：（在自动状态下按此键即转入到手动状态）。

方向键：在手动工作模式下，按动此键来改变x方向和y方向的红绿灯的颜色（x方向绿灯时按动此键后x方向转为红灯）。

黄闪：在自动状态下按动此键信号机转入黄闪状态，此时x、y方向全是黄灯，黄闪状态下按动此键信号机转入自动状态；

设置键：该键用来改变自动状态下信号机的内部设定，每按一次设置键显示窗会显示相应的0 - 17设定项目代码，代码意义如下：

代码	意义	出厂设置	备注
01	设定x方向绿灯时间	25秒	
02	设定y方向绿灯时间	25秒	
03	设定x、y方向绿闪时间	3秒	
04	设定黄闪时间	3秒	
05	设定年		
06	设定月		
07	设定日		
08	设定时		
09	设定分		
10	设定关机时数值	25	25是取消自动关机
11	设定关机分数值		
12	设定开机时数值	25	
13	设定开机分数值		
14	设定黄闪开时数值	25	25是取消自动黄闪
15	设定黄闪开分数值		
16	设定黄闪关时数值	25	
17	设定黄闪关分数值		

在设置17项完成后再次按设置键机器自动保存设置并转入自动工作状态：

存储键：在设置过程中，设置任何项目完成后（如只设置01.02项）都可按存储键保存设置，机器自动退出转入自动状态。

加键和减键：此键是配合设置键使用的，在01 - 17项目中按加键数值上升，按减键数值下降；按住后数值跳变，到所需要的数值松开即可，也可点按每点一次变换一个数值（按住加键开机，机器将自动恢复出厂设置）。

五、使用中的注意事项：

1使用过程中，机器要注意防水以免损坏设备

2熔丝的数值不准任意加大以免损坏机器

3在电源插头插入电源后，不准打开后盖，不准拔下输出接线插头

4设备出现问题后请及时与我公司客服联系