-SCB-08-60电涌后备保护器

产品名称	-SCB-08-60电涌后备保护器
公司名称	扬州雷明电气有限公司
价格	260.00/台
规格参数	电流:60KA 电压:385V 工频电流脱扣值:3A
公司地址	江苏扬州宝应宝源路88号
联系电话	0514-88251018 15152706676

产品详情

一、-SCB-08-60电涌后备保护器工作原理：

目前市场上SPD普遍存在的问题SPD专用外置脱离器（SCB 防电后备保护器）是根据IEC61643-4-43中的430.3条，“ 在电路造成危险前，应该采用合适的过电流保护装置 ”要求解决当SPD出现危险的工频续流或危险的工频漏电流时迅速脱口、而雷电流通过时不误脱口的安全问题，确保SPD不起火、设备防雷持续有效，解决目前广泛使用熔断器或断路器做外置脱离其存在保护盲区的问题，是低压供电系统电压开关型SPD、电压限制型SPD理想的配套器件。

二、-SCB-08-60电涌后备保护器主要参数：

工作环境湿度 20%~90%

安装卡轨 EN60715（35mm）

额定工作电压（Ue）230V/400V/ac

额定绝缘电压（Ui）630V/ac

配合SPD参数（limp、In）≤60kA（8/20μs）

存放环境温度 -40°C~75°C

外壳保护等级 IP203

工作环境温度 -25°C~60°C

工频电流脱扣值3A

工频电流分断次数 1000

工频短路电流分断能力（Ics）6kA(默认值)

工频短路电流分断能力（Ics）35kA(需标注)

端子接线 25mm2。

三、-SCB-08-60电涌后备保护器作用：

1、对通过的工频电流和雷电流实现选择性分断，能有效保护SPD因异常暂态过电压时SPD发生熔穿短路，造成严重火灾事故。

2、当SPD有雷电流通过时，这个外置脱离器不会出现误脱扣，使电气设备防雷始终处于有效状态。

3、对通过的工频电流和雷电流实现选择性分断，能有效保护SPD因发生劣化致使SPD启动电压降到低于电源电压,工频漏电流增大，造成严重火灾事故。