HX-TBY-10-2三相同步性能测试仪

产品名称	HX-TBY-10-2三相同步性能测试仪
公司名称	济宁硕通工矿设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区太白路万达广场21号楼10层1017号房（注册地址）
联系电话	15253700305

产品详情

HX-TBY-10-2三相同步性能测试仪

一、用途：适用于工作电源为AC36V、AC127V、AC220V频率50/60HZ
、控制回路最大电流10A的真空接触器
（如：CKJ5系列、CJZ系列）与断路器（如：ZK系列、ZN7系列、KBZ9系列）三相真空管（触头）接通与断开时的同步性能测试。HX-TBY-10-2三相同步性能测试仪具有三相指示灯、微电脑计时仪、输入输出电压显示、输出电流显示以及（输出电压可调节功能）。

二、主要技术特征：1. 输入电压: AC220V；2. 输出最大电流: 10A；3. 输出电压：AC36V、AC127V、AC220V；4. 频率：50/60HZ；5. 测量精度：±0.5%；6. 额定工作制: 8个小时工作制；7. 外形尺寸：长度：400 mm、宽度：360mm、高度：220mm

三、产品特点：体积小，重量轻，便携式。。

四、结构概诉：产品外形呈长方形，底部有活动支架可以平放，也可以倾斜放置以便用户方便观察三相指示。

五、操作：将电源插头接好、检查F1～F5保险完好无损、→把断路器DZ47合闸（DZ47未合闸前有两点绿色指示、合闸后两点红色指示）→把电源按钮开关按下同时有红色电源指示灯亮起→选择真空接触器对应电压、将电压开关打至对应电压档同时有对应绿色电压指示灯亮起、同时输出电压表显示相应电压值→将电压输出端接至真空接触器的控制电源入端→再把三相控制端A、B、C对应接至真空管的两侧→再把扭子开关拔至测试仪（或是指示灯）→再按下起动按钮同时有对应绿色运行指示灯亮起→电压从电压输出端供给真空接触器的线圈，真空接触器得电吸合、三相真空管接通→A相、B相、C相测试仪停止计时（或是指示灯亮起）、显示三相接通的数字，同时输出电流表显示瞬间动作电流值与维持电流值；此测试仪还具有输出电压可调功能，调节调压器可以调节输出电压，使试品在标准电压范围内（75%－110%）可靠工作。

售后：除人为造成的产品正常使用情况下，出现质量问题给予维修、更换；质保期为一年。