

松江云安JTY-GD-9002-B防爆型感烟火灾探测器

产品名称	松江云安JTY-GD-9002-B防爆型感烟火灾探测器
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:松江云安 型号:JTY-GD-3002B-B 产地:上海
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

松江云安JTY-GD-9002-B防爆型感烟火灾探测器

一、介绍：

JTY-GD-3002B-B防爆型光电感烟火灾探测器采用红外技术，内置单片机，具有现场参数采集的能力，能准确分析火情，辨别真伪，降低误报率。该探测器占一个地址点，采用电子编码方式进行编码，操作简便。采用特殊防潮技术，表面贴装(SMT)生产工艺及超薄式结构设计，无污染，抗潮湿，抗干扰能力强，可靠性高。

二、技术指标：

工作电压：DC24V

工作电流：静态电流 < 240 μ A、报警电流2mA

防爆标志：Ex dib II CT4

防爆证号：GYB101473X

执行标准：GB3836.1-2000、GB3836.2-2000、GB3836.4-2000

使用环境：温度-10 ~+50 、相对湿度 95%

外形尺寸：150 × 119 × 86mm

特点：二总线，软件地址编码；避开通风口及有粉尘、蒸气、水雾、油烟的场所；安装在防爆区。

二、安装布线：

旋转取下本安型火灾探测器，松开隔爆部分的紧固螺丝，打开隔爆腔，按照端子图，【S+、S-】接火灾报警控制器的回路总线，【LZ+、LZ-】接本质安全型探测器底座的【S+、S-】（出厂默认LZ+、LZ-与本质安全型探测器的S+、S-连线已经接好），安装时应注意不要将连线弄断。连线接好后，写入地址号，地址范围1~252，同一回路地址号，不得重号。***后将探测器的防爆上盖装好，紧固螺丝应均匀拧紧，防爆闭合面不要夹杂导线或其它异物。