利达华信J-SA P-M-LD2000EN手动火灾报警按钮

产品名称	利达华信J-SA P-M-LD2000EN手动火灾报警按钮
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:利达华信 型号:J-SA P-M-LD2000EN 产地:北京
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

利达华信J-SA P-M-LD2000EN手动火灾报警按钮

一，介绍:

J-SA P-M-LD2000EN手动火灾报警按钮可与我公司生产的E/EN/EL系列控制器配合使用，采用电子编码，占有一个节点地址。当发生火灾

时，人工确认火灾，按下按钮向控制器发出报警信号。同时，此按钮还配有电话插孔，可方便与消防中心联系。该产品抗潮湿、抗干扰能力强，阻燃性好，。主要适用于各种工业及民用建筑中。满足G B19880-2005《手动火灾报警按钮》和《消防产品3C认证实施规则》。经公安部消防产品合格评定中心及国家消防电子产品质监督检验中心按照G B19880-2005《手动火灾报警按钮》、G B/T19001-2008《质量管理体系要求》检验和审核，符合认证要求，取得消防产品3C认证。

二，功能:

二总线、无极性，采用专用嵌入式MCUo

采用电子编码方式，占用一个地址，编址范围(0一255) a

户内使用型，启动零件可重复使用，报警复位通过专用钥匙完成。

备有一组无源常开输出接点(DC 30V/0.1 A)。

备有消防电话接口.可配合中6.3电话手柄使用。

三，安装步骤:

将手报底座用M4螺钉固定在86日50预埋盒上。

如布线示意图所示，将各导线与相应端子正确连接。

系统接线查验后，将“ 按钮部分 ”插到底座里，并按压使两部分扣紧合缝。

在手报左、右两侧需留有不小于50mm的空间，以便于进行复位和电话操作。

四，布线要求:

二总线:宜选用截面积)1.Omm “ 的阻燃RVS铜芯双绞线。连接导线的长度应以总导线电阻<50 i}为限，否则应考虑增大导线的截面积，或加装总线中继器(不宜采用平行线)。