

80WLED灯应急电源（90分钟）

产品名称	80WLED灯应急电源（90分钟）
公司名称	上海美京电气有限公司山东办事处
价格	6.00/个
规格参数	
公司地址	济南市高新区万达广场Y2-1617
联系电话	86-053188110012 13806414584

产品详情

LED应急电源使用说明书

一、品名：LED应急电源

二、型号：MJ-ZLZD-E18W

三、适应功率：30-200W

四、用途：

本装置是用于安装在一般工业与民用建筑中的消防应急灯具，以应付突然性、事故性停电时，停电后为人员疏散方向或为消防作业提供照明的应急装置。

五、主要技术指标：

- 1、输入交流电压：220V ± 10%；
- 2、额定频率：50H-60z；
- 3、应急功率：全功率应急（即和平时一样的亮度）；
- 4、应急光源：LED光源；
- 5、应急转换时间：<1秒；
- 6、充电时间：48小时；
- 7、应急时间：可订制；

8、使用周围空气相对湿度： $<90\%$ ；

9、输出电压： $DC220V \pm 15\%$

10、电池规格：12V

八、产品特点：

1、产品在使用中，需先充电48小时，以后断电自动转入应急状态。

2、充电：当灯具的交流输入端接通220V电源时，灯内的电路自动给电池充电，电池处于充电状态，充满电后电路自动转入保护状态，以达到延长电池的使用寿命。

3、采用智能IC控制电路，断电时自动点亮光源应急，恢复供电时自动充电，IC内部设有过充、过放保护电路；

4、超长寿命，设计寿命为10年，充放电次数为500次。

5、采用智能IC控制电路，应急转换速度快；

九、接线注意事项：

1、接线时，请严格按接线图接线，坚绝不能相互接错位置，否则会烧坏产品。

2、L(火线)、N(零线)为常充电线，必须常通，外部禁止连接平时可控制的开关。

3、LK(火线)为常亮照明控制线，可外接开关控制LED灯具亮与灭；当灯具不需要常亮开关时，可将其与L(火线)短接即可通电常亮。若LED灯具平时不需要亮，只需应急时亮，LK(火线)可不需要接。

4、输出线严禁短路。

5、灯在应急照明状态下严禁把灯取下，因为灯拿掉产品处于空载状态，对产品寿命有影响。如果需要把灯拿掉，需要把产品外壳打开，用螺丝刀拆下一条电池线，再重新接上，这样做电池会自动处于关闭状态，就能达到避免对产品寿命的影响。

十、保养与维护

1、可使用棉布及酒精擦拭应急灯外壳，注意不能使用天然水及汽油，否则会损坏应急灯外壳及其它零件。

2、建议三个月充放电一次，不然电池容易固化，再次使用时会发现电池容量减少甚至充不进去电。