

BGDQ-12便携式高能点火器

产品名称	BGDQ-12便携式高能点火器
公司名称	西安顺泰热工机电设备有限公司
价格	.00/套
规格参数	火花能量:12J 点火杆耐温:1300 长×宽×高:240*145*160
公司地址	西安市长乐东路2999号京都国际
联系电话	029-62550911 15388634313

产品详情

BGDQ-12便携式高能点火器是根据石化、冶金、玻璃、陶瓷等行业的需要，而设计生产的一种高能点火装置。

本产品具有使用方便，灵活、体积小、重量轻、结构新颖、点火可靠、寿命长，不受距离、环境影响等优点，是一种点火装置。

一、技术参数：

- 1.电源：12V高能电池，逆变
- 2.适应燃料：轻油，重油，燃气
- 3.点火杆耐温：1300
- 4.点火频率：4~10次/秒
- 5.火花能量：12J

二、点火装置箱体尺寸：

长×宽×高 = 240*145*160

三、点火杆及点火电缆

- 1.点火头前端材料kanthal高温合金，semicond高温材料，长度按要求供应。
- 2.点火电缆为点火电缆，长度按需供应

四、使用：

- 1.将点火杆用电缆接在面板上的点火输出插座上
- 2.将点火杆安装在工作位置上
- 3.打开面板上点火开关，点火指示灯亮，即表示已点火，点火成功后关闭点火开关，一般每次点火时间不要超过30秒
- 4.点火器工作30秒应应休息30秒再用，避免连续长时间使用

五、注意事项：

- 1.点火装置内装12V高能充电电池，配有配套充电器，不能以其它充电器代用

使用一段时间后，电池电压低，应及时充电，充电时充电器插头接在面板上的充电插座上，充电灯亮表示正在充电，每次充电时间不低于8小时。长期不用时应充足电后存放，存放期间应每三个月充一次电。

- 2.使用点火装置时应避免强烈振动。
- 3.机箱内有逆变高压电，勿随便打开。
- 4.由于内部电源带有逆变器，因此开机后，约2-3秒，点火杆开始打火，属正常。