

鼎威科技 防爆人体静电释放器 厂家直销

产品名称	鼎威科技 防爆人体静电释放器 厂家直销
公司名称	沧州鼎威科技发展有限公司
价格	600.00/套
规格参数	品牌:鼎威 型号:DWKJ-18 产地:河北
公司地址	泊头市营子镇小赵庄
联系电话	15030770003

产品详情

技术指标1、人体静电电压：V20KV（球 100mm）2、静电释放时间：t 100mS（管 63mm）3、最大释放电流：I 0.1mA

（壁厚1.2mm标号）4、环境温度：20±5℃ 环境湿度：80%（40）6、CM-003 重量：7.5kg

总高：1.0m 检测条件及结果人体静电电压：18KV 环境温度20±5℃ 五指释放时间 +0.091s 残余电压

-10V 五指释放时间-0.090s 残余电压 -10V 手掌释放时间+0.084s 残余电压 -9V 手掌释放时间-0.082s 残余电压

-9V 静电消除时间符合ESD标准使用与安装方法：CM-003型的安装方法：CM-003总高为1米，带有底座

，先将10螺丝套入地线焊片上，穿过底座拧在不锈钢管底部螺母上。接上地线这样就安装完毕了。手触摸球即可将人体上的静电泄放干净。接地线最好用不小于0.3平方多股导线接到地线的引线上，其它参数与上相同。在球座上有一小孔，孔内有静电指示灯，如果你身体内有静电，只需用手指触摸一下上面的金属球（一秒钟）既可消除人体的静电，（指示灯亮一下后熄灭）。晚上明显，白天不明显。如果身体

内静电小于100V或没有静电，静电指示灯则不亮。维护保养：在安装前移动白钢管时要轻拿轻放，这是因为钢管内有电路原件，钢管内不进入杂物，尤其金属物，如进入金属物电路不能正常工作。因为球体与钢管相互绝缘所以不能有其它金属靠近球体。安装注意注意事项：1.本装置必须与连接地线的物质进行连接安装。2.在安装过程中必须满足能够避免明火施工而避免引发事故的条件。3.在安装之前必须检查半导触摸体及连接部位是否有破损现象，出现破损点严禁安装使用。4.在人体正常行进过程中每行走25米，人体产生静电将高于油品蒸汽的最小点火能（0.2mj），建议每间隔25米安装一枚此产品5.在正常使用过程中保持人体与半导触摸体接触10-15秒钟，达到人体静电安全释放的目的。6.在使用过程中保持防爆静电释放触摸体的清洁。