

宏晋GTR-17柴油机引擎控制器

产品名称	宏晋GTR-17柴油机引擎控制器
公司名称	东莞市亨誉电子有限公司
价格	30.00/只
规格参数	品牌:宏晋 型号:GTR-17 产地:台湾
公司地址	常平镇田尾管理区上兴路
联系电话	86-0769-89385589 13527902296

产品详情

介绍说明：

GTR-17控制器为一款设计轻巧用于柴油引擎或发电机的控制器，具有自动起停、保护与警报预示等功能。面板包含有直流电源和运转指示；监控部份有超速、高水温、低油压、盘車过吋、紧急停止及低电瓶之故障灯号显示，可轻易判别引擎或发电机之状态。

输出接点均采用传统电驿，可承受较大的输出电流。采用“手动-自动-关机”三个按键操控发电机，并藉由控制器背面的指拨开关来改变系统参数，符合各种不同系统的需求，使用上更有弹性。此外，采用欧式快拆端子接线，以利模块之安装及拆换。

面板说明

1. 灯号
 - 1.紧急停車指示灯号
 - 2.低电瓶指示灯号
 - 3.超速指示灯号
 - 4.高水温指示灯号
 - 5.低机油压力指示灯号
 - 6.盘車过吋指示灯
 - 7.运转指示灯号

8.电源指示灯号

2. 按键开关 关机：手动停車 / 故障警报清除

自动：系统待机及可侦测外部 ATS 接点信号，自动起动 发电机。

手动：手动起动发电机，按住 1 秒即可起动。

调整与设定

保护功能

紧急停車：1 秒.,常闭接点 低电瓶告警：5 秒.,10.5/21 VDC 超速保护：2 秒.,55/66 Hz。 高水温保护：2 秒.,常开接点

低油压保护：2 秒.,常开(N.O) / 常闭(N.C)

盘車次數：3 次 起动马达跳脱：0.5 秒，16 Hz 保护功能暂停：5 秒

规格說明

直流电源：DC 8 ~ 36 V 消耗功率：

Max: 5W

频率输入：

0 ~ 80 Hz，输入电压范围为 AC 5 ~ 300 V

电驿输出： 起动输出电驿: 5A 油压输出电驿: 5A 预热输出电驿: 5A 警报输出电驿: 5A 停机输出电驿: 5A

尺寸：

72 mm × 72 mm × 58 mm

开孔尺寸：

68 mm × 68 mm

操作温度范围：

-20 ~ 60

重量：

160 公克 (0.35 lb)

GTR-17宏晋控制器为一款设计轻巧用于柴油引擎或发电机的控制器，具有自动起停、保护与警报预示等功能。面板包含有直流电源和运转指示；监控部份有超速、高水温、低油压、盘

車过时、紧急停止及低电瓶之故障灯号显示，可轻易判别引擎或发电机之状态。

输出接点均采用传统电驿，可承受较大的输出电流。采用“手动-自动-关机”三个按键操控发电机，并藉由控制器背面的指拨开关來改变系统参数，符合各种不同系统的需求，使用上更有弹性。此外，采用欧式快拆端子接线，以利模块之安装及拆换。

面板說明

1. 灯号

1.紧急停車指示灯号

2.低电瓶指示灯号

3.超速指示灯号

4.高水温指示灯号

5.低机油压力指示灯号

6.盘車过时指示灯

7.运转指示灯号

8.电源指示灯号

2. 按键开关 关机：手动停車 / 故障警报清除

自动：系统待机及可侦测外部 ATS 接点信号，自动起动发电机。

手动：手动起动发电机，按住 1 秒即可起动。

调整与设定

保护功能

紧急停車：1 秒.,常闭接点 低电瓶告警：5 秒.,10.5/21 VDC 超速保护：2 秒.,55/66 Hz。高水温保护：2 秒.,常开接点

低油压保护：2 秒.,常开(N.O) / 常闭(N.C)

盘車次數：3 次 起动马达跳脱：0.5 秒，16 Hz 保护功能暂停：5 秒

规格說明

直流电源：DC 8 ~ 36 V 消耗功率：

Max: 5W

频率输入：

0 ~ 80 Hz，输入电压范围为 AC 5 ~ 300 V

电驿输出： 起动输出电驿: 5A 油压输出电驿: 5A 预热输出电驿: 5A 警报输出电驿: 5A 停机输出电驿: 5A

尺寸：

72 mm × 72 mm × 58 mm

开孔尺寸：

68 mm × 68 mm

操作温度范围：

-20 ~ 60

重量：

160 公克 (0.35 lb)