# 互感器伏安特性测试仪

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 互感器伏安特性测试仪 |
| 公司名称 | 成都世旭电气设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 成都市武侯区簇桥创富中心A座1303 |
| 联系电话 | 028-87330110 15388193573 |

# 产品详情

一、使用说明　该伏安特性、变比、极性综合测试仪是为继电器保护试验电流互感器伏安特性，变比测试及极性判别而设计，还可作变压器极性判别测试，是一台性能价格比，比较高的多功能试验仪器。　本仪器采用高效低耗优质材料和特殊绕法的升压器，微处理器进行数据采集，分析和存储，内置微型打印机可打印测试数据和曲线，测CT变比时，可自动计算出变比值。一人操作即可完成全部测试工作。本机具有重量轻、携带、操作方便。其性能独特。二、技术参数　1. 输入电压：交流220V或380V、50HZ、自动识别输入电压。　2. 工作环境温度：0~40°C。　3. 输入电压：输入交流220V时，输出0-500V。　输入交流380V时，输出0-1000。　电流：大瞬时电流，测变比时为600A。　输入交流220V时，输出0-400A。　输入交流380V时，输出0-600A。　伏安特性测试时为15A。　4. 数字电压表测量范围：0-9999V；分辨率：0.1V。　作电流显示时：0-9.9A；分辨率：0.1mA。　5. 数字电流表测量范围：0~3000A；分辨率：0.01A。　6. 误差：1≤2%，U≤2%。　7. 测CT变比时，可自动计算变比值，并打印数据和计算结果。　8. 测伏安特性时，存储并打印20组电流电压值和伏安特性曲线。　9. 外型尺寸：长×宽×高=470×340×260mm3。　10. 重量：23Kg。　★★★注意事项　1. 电流互感器二次线圈不应有接地点。　2. 调压器开关及输出开关在断开位置方向可接线和拆线。　3. 试验前本装置应可靠接地。　4. 做完试验后应及时回零，严禁在高电压，大电流下长时间停留。