出售AgilentE3640A热卖E3640A

产品名称	出售AgilentE3640A热卖E3640A
公司名称	东莞市塘厦新盛电子仪器经营部
价格	1.00/台
规格参数	安捷伦:E3640A E3640A:E3640A 美国:E3640A
公司地址	东莞市塘厦镇光华商务大夏506室
联系电话	13549283914 13712005286

产品详情

特价出售AgilentE3640A热卖E3640A

AgilentE3640A直流电源

产品介绍

产品名称： 单路输出电源

产品型号： E3640A

厂商名称： Agilent(安捷伦)

· 单路输出，双量程

· 低噪声，极好的电源和负载调整率

· GPIB/RS-232标准

· SCPI（可编程仪器的标准命令）兼容

· 前面板和后面板输出端子

· 过压保护

· 后面板输出时的远地检测

该系列单路输出、双量程电源包括30W，50W和80W的各型号。作为通用电源，这些可编程电源以令人吃惊的价格提供系统电源的性能。

所有各型号均能提供纯净而可靠的功率，具有高调整率（0.01%)和快速稳定时间(<90ms)。这些线性电源有很低的常模电压噪声和共模电流噪声，以保证对DUT的干扰很小。

远地接口

这些电源配有GPIB和RS-232接口，使您能编程电压和电流。您可监视电压和电流输出端，用询问命令读回编程的电压和电流。所有编程都可方便地使用SCPI，并能应用美国国家仪器公司的LabView和AgilentVEE即插即用驱动程序。

前面板操作

您可在前面板的真空荧光显示器上同时监视输出的电压和电流。从前面板用旋钮以10mV/1mA的最高分辨率对输出进行设置，又快、又方便地精确调整输出。并可用按钮保存和调用5种最常使用的工作状态。输出通/断按钮能启用/禁用输出。新的前面板接线端子能安全地使用各种测试线、香蕉插头和带状线。

技术指标

输出数 1

直流输出 电压/电流 8V/3A或20V/1.5A

功率（最大） 30W

负载和电源调整率 电压/电流 <0.01%+3mV

<0.01%+250 μ

纹波和噪声(20Hz~20MHz) 常模电压

常模电流

共模电流 <500 μ Vrms/5mVp-p

<4.0mArms

<1.5 μ Arms

编程准确度 电压/电流 0.05%+10mV/0.2%+5mA

读回准确度

电压/电流 0.05%+10mV/0.15%+5mA

编程分辨率 电压/电流 50mV/1mA

读回分辨率

电压/电流 20mV/1mA

电表分辨率 电压/电流 10mV/1mA

瞬变响应时间 <50μs,当输出电流从满载到空载，或从空载到满载，输出恢复到15mV之内

订货信息

E3640A 30W 单路输出电源

?标准115Vac ±10%,47-63Hz

选件0E3 230 Vac±10%,47~63Hz

选件0E9 100 Vac±10% 47~63Hz

选件1CM上架安装套件

选件910额外的手册（标准仪器发货时带操作和服务手册，速查指南和电源线）