

防爆应急电源

产品名称	防爆应急电源
公司名称	上海美京电气有限公司山东办事处
价格	7.50/套
规格参数	
公司地址	济南市高新区万达广场Y2-1617
联系电话	86-053188110012 13806414584

产品详情

一、概况:

適用於易燃易爆場所及各種室內外作業、施工現場等作固定應急照明。

二、性能:

/ 隔爆型防爆燈具，能在易燃易爆危險場所安全可靠工作。

/ 採用高效MH氣體放電燈作光源，光效高，平均使用壽命在10000小時以上。

/ 燈體採用輕質合金材料，強度高，耐腐蝕性強，抗衝擊性好；透明件採用大弧度耐高溫特製鋼化玻璃，擴大了散熱空間，減少了溫升並提高了燈泡的使用壽命。

/ 燈具表面採用最新噴塗技術，不變色，不生銹，能防噴水和雨淋，也可在戶外長期使用。

/ 體積小，重量輕，可採用吊桿式、壁掛式、吸頂式和燈桿式等多種安裝方式，操作簡單方便。

三、使用:

1、確定燈具和鎮流器的安裝位置，選擇合適的安裝方式，並準備好相應長度的專用四芯電纜線。

2、用螺釘將燈具和鎮流器安裝固定後，再用M6內六角扳手將燈蓋四週的螺釘旋松，掀開燈蓋。

3、用螺絲刀擰下燈泡底座固定螺釘，將準備好的肆芯電纜線一端通過引入裝置的壓緊螺母引入燈腔內進行接線；紅色和藍色線接到燈座上，黃色線接到地線上；接好線後，將燈泡底座上的螺釘擰緊固定，把燈蓋合上，再將燈蓋四週的螺釘擰緊。

4、肆芯電纜線的另一端通過鎮流器輸出口的引入裝置，分別對應接到鎮流器內接線柱所標示的端子上。

5、將擬連接電源的電纜線一端通過鎮流器輸入口的引入裝置，接到輸入接線端上，然後將鎮流器的面蓋合上並擰緊螺釘，再將電纜線另一端按防爆要求接通220V電源即可照明。

警告：

- 1、嚴禁帶電打開燈具。
- 2、非專業人員不得隨意安裝、拆卸燈具和鎮流器。

四、注意

- 1、必須使用本公司配備的專用鎮流器。
- 2、安裝和維護燈具時，必須先切斷電源。
- 3、透明件中心溫度較高，不要觸摸。
- 4、更換燈泡時，應使用同一型號的燈泡；如果改變燈泡型號或功率，應相應更換鎮流器。
- 5、燈具啟動電流為正常工作電流的2.5倍，150W燈具啟動電流為1.7A，35W燈具啟動電流為0.4A。

五、技術參數:

額定電壓:220VAC

光源類型:MH氣體放電燈

防護等級:IP65六、品質保證:

本產品嚴格按照ISO9001:2000國際品質管理體系標準進行品質控制,確保產品品質高於國家標準,完全達到設計要求