安全蓄电池-广东SECURE蓄电池网站

产品名称	安全蓄电池-广东SECURE蓄电池网站
公司名称	北京华瑞鼎盛科技有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:安全SECURE 型号:全系列 产地:广东
公司地址	北京市海淀区海淀南路19号
联系电话	010-57166986 13126667835

产品详情

安全蓄电池-广东SECURE蓄电池网站

SECURE安全蓄电池广东电源有限公司成立于1996年，公司拥有20万m2的现代化生产厂房，在职员工近3000人，凭借一流的人才和技术优势，严格执行ISO900和2000质量管理体系；采用、消化、完善了美国、日本等国家的先进技术及生产工艺，国际化采购关键原材料及零配件，生产出一流的蓄电池产品.

产品有2V、6V、12V等系列，容量为0.5Ah至3000Ah的百多个规格型号，广泛应用于电信、电力、车船、UPS、应急电源、医疗仪器、玩具和摄像等领域。SECURE安全蓄电池产品远销美国、法国及欧洲等30多个国家和地区，以及国内20多个省区，在国际、国内市场享有良好的声誉。真诚希望能与贵公司达成合作，SECURE安全蓄电池厂家直销为您提供优质的产品与服务！

安全蓄电池结构特点

1、高强度ABS塑料电池槽、盖，结构紧凑，具有耐冲击，抗震动性能好的特点。

2、特种铅基多元合金板栅，内阻小，耐腐蚀性好，充电接受能力强。

3、新型极板制造工艺，活性物质利用率高。

4、优质超细玻璃纤维隔板，大电流放电性能好。

5、高纯度电解液和特殊添加剂，自放电小。

SECURE蓄电池-SB系列

电池型号　电压（V）容量（AH）长（mm） 宽（mm） 总高（mm）重量（Kg）

SB12120 12 12 151 98 100 3.58

SB12170 12 17 181 76 167 6.06

SB12250 12 25 166 175 125 9.08

SB12400 12 40 196 165 170 14.59

SB12550 12 55 229 138 228 18.1

SB12650 12 65 350 166 174 23.66

SB12800 12 80 260 168 221 26.5

SB12900 12 90 304 169 229 31.18

SB121000A 12 100 329 172 221 32.94

SB121000B 12 100 407 173 235 32.94

SB121200 12 120 407 173 235 38.41

SB121500 12 150 483 170 241 47.13

SB122000 12 200 520 260 240 66.00

安全SECURE蓄电池注意事项：

1.蓄电池荷电出厂，从出厂到安装使用，电池容量会受到不同程度的损失，若时间较长，在投入使用前应进行补充充电。如果蓄电池储存期不超过一年，在恒压2.27V每只的条件下充电5天。如果蓄电池储存期为1到2年，在恒压2.33V每只条件下充电5天。

2.蓄电池浮充使用时，应保证每个单体电池的浮充电压值为2.25到2.30V，如果浮充电压高于或低于这一范围，则将会减少电池容量或寿命。

3.当蓄电池浮充运行时，蓄电池单体电池电压不应低于2.20V，如单体电压低于2.20V，则需进行均衡充电。均衡充电的方法为：充电电压2.35V每只，充电时间12小时。

4.蓄电池循环使用时，在放电后采用恒压限流充电。充电电压为2.35到2.45V每只，电流不大于0.25C10具体充电方法为：先用不大于上述电流值的电流进行恒流充电，待充电到单体平均电压升到2.35到2.45V时改用平均单体电压为2.35到2.45V恒压充电，直到充电结束。

5.电池循环使用时充电完全的标志：在上述限流恒压条件下进行充电，其充足电的标志，可以在以下两条中任选一条作为判断依据：

1、充电时间18到24小时，非深放电时间可短。

2、充电末期连续三小时充电电流值不变化。

3、恒压2.35到2.45V充电的电压值，是环境温度为25°C的规定值。当环境温度高于25°C时，充电电压要相应降低，防止造成过充电。当环境温度低于25°C时，充电电压应提高，以防止充电不足。通常降低或提

高的幅度为每变化1℃每个单体增减0.005V。

6.蓄电池放电后应立即再充电，若放电后的蓄电池搁置时间太长，即使再充电也不能恢复其原容量。

7.电池使用时，务必拧紧接线端子的螺栓，以免引起火花及接触不良。

安全蓄电池-广东SECURE蓄电池网站