

# 山特SANTAK蓄电池C12-38 C系列规格

产品名称	山特SANTAK蓄电池C12-38 C系列规格
公司名称	北京华瑞鼎盛科技有限公司
价格	320.00/只
规格参数	品牌:山特 型号:C12-38 规格:12V38AH
公司地址	北京市海淀区海淀南路19号
联系电话	4008526155 13126667835

## 产品详情

### 山特SANTAK蓄电池C12-38 C系列规格

#### 山特城堡系列C12-38长寿命电池

商品名：山特免保护铅酸蓄电池 类型：C12-38（12V-38AH） 尺度：长197mm\*宽165mm\*高170mm

寿数：5-8年 保修条款：质保三年 生产厂商：山特电子（深圳）有限公司

适用领域：备用电源、UPS、应急电源、应急灯、消防电源、报警主机电源、门禁电源 卷闸门

音响等12伏直流电源体系 产品阐明 运用温度规模：-20 ~ +45 /-4 ~ +113 充电方法：引荐恒压限流  
最大充电电流：0.25C20 安培 @25 /77 自放电：每月小于3% @25 /77

外壳资料：ABS(阻燃ABS资料可选) UPS电源免保护铅酸蓄电池按《GB/T阀控封式铅酸蓄电池规范》规划制造，产品在运用前无需加水，用户只需正确装置即可运用。蓄电池具有无酸液走漏、电阻小、耐轰动功能、抗过放电康复才能强，自放电小，寿数长等特点 关于运用环境及运用应注意事项 1、UPS电池装置前，好在10 ---20 、干燥、清洁、通风的环境中寄存。寄存期距电池的生产期不能超越6个月，不然应进行弥补电。 2、

UPS电池可在环境温度-20 ---+50 条件下运用，但环境温度为10 ---30 时可获得较长的运用寿数

。 3、UPS电池的浮充电压是指在环境温度为25 下充电电压值，当温差超越10时，有必要修正浮充电压，不然会损害UPS电池。环境温度升高1 ，应下降电压0.003V/单格；相反则升高浮充电压0.003V/单格

4、当负载改变规模为0---100%，充电设备应到达1%的稳压精度。 5、

UPS电池运用时，应防止过充电及过放电，不然均会影响电池的运用寿数。 电池关于装置注意事项方面

1、UPS专用OTP电池室应具有必要的通风、照明设备，防止装置在密闭设备中或容器中。电池距离好在3CM以上。 2、UPS电池装置衔接前，先用细丝钢刷将极柱击端子刷至出现金属光泽，并坚持衔接处的清洁。衔接时应上紧螺栓，以防接触不良引起电池打火。扭矩规定值：50ah以下电池为4.4 n.m

50ah以上电池为10.9 n.m 3、新旧不同、容量不同、功能不同的UPS电池请勿混用。装置结尾衔接件和导

通电池体系前，认真检查电池体系的总电压及正、负极，以确保装置正确。 4、UPS电池与充电器或负载衔接时，电路开关应位于“断开”方位，并确保衔接正确，UPS电池的正极与充电器的正极衔接，负极与负极衔接。 5、UPS电池衔接时，衔接电缆应尽可能短，以防发生过压降。 6、

UPS电池请勿用有机溶剂擦洗。如发生火灾，可用四氯化碳之类灭火器。 7、UPS电池在装置完毕后，投

入运用前，需进行弥补充电或均衡充电。UPS电池放电后，应立即充电。当UPS电池浮充电电压低于2.20V/单格时，应对UPS电池进行均衡充电。充电限流值好选用0.1--0.2C10(A) 8、UPS电池组装置应考虑其装置地上、楼板的承载、荷重才能(按修建图纸要求) 售后限时效劳承诺 1. 咱们将依照客户的要求供给相关的技术培训和资料。 2. 产品有质量问题，一年免费保修，毕生保护，有合同约好的按合同约好。 3、咱们确保在15分钟内进行电话指导，由您自行扫除设备的简略毛病。 4、关于10公斤以下的UPS电源，在两日内扫除毛病或供给新的设备供您暂时运用，直到损坏设备修好为止。 5、关于10公斤以上的UPS电源，在三日内扫除毛病或供给新的设备供您暂时运用，直到损坏设备修好为止。 6、咱们对所出售的设备3年免费保护，毕生修理，长期供给备品备件，软件免费晋级，有合同约好的在外。