

改装车用10千瓦柴油发电机

产品名称	改装车用10千瓦柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

改装车用10千瓦柴油发电机

大泽柴油发电机组集电环和电刷的维护保养

集电环和电刷是大泽柴油发电机组的重要部件，在供电过程中起着桥梁和通道的作用，一旦发生故障，将直接影响发电机组的运行，因此，维护保养集电环和电刷无疑是一项极为重要的工作。下面，大泽动力就带大家来看看该如何进行维护保养工作。

1、集电环的维护保养

(1) 发电机组运行一段时间后或在例行保养时，必须对集电环进行检查，如果表面上有铜绿及灼痕，应用零号砂布研磨。研磨时，把砂布装在直径与集电环相适应的弧性木瓦上进行，除去铜绿和灼痕，使集电环表面保持光洁，并呈圆柱形。

(2) 如果集电环严重灼伤或变形，应进行车光。先拆下集电环，清洗后再进行车光处理。

(3) 每半年互换一次，使集电环磨损均匀。

2、电刷的维护保养

(1) 电刷是易损坏部件，应经常进行检查，清除电刷上的灰尘，使电刷保持良好的工作状态。

(2) 电刷的更换。当电刷磨损过多时，应更换新电刷，更换时必须注意以下三点：

A、新电刷的规格必须与原电刷相同。

B、在同一级性刷杆上的电刷应一起更换，以保持电刷与集电环接触一致。

C、更换新电刷后必须进行研磨，使其与集电环表面接触良好，再在轻负载下（额定负载的1/3-1/4）运转

，使接触面光滑，之后再正常使用。

做好集电环和电刷的维护保养工作可以大大降低大泽发电机的故障率，从而延长设备的使用寿命，提高系统运行的可靠性，大家一定要正视其重要性。

改装车用10千瓦柴油发电机

【公司名称】上海欧鲍实业有限公司

【品牌名称】：大泽の动力

【联系我们】：王工

【在线座机】：021-51987642

【技术指导】：13127630169（同微信！）

【电子邮箱】；342126047@qq.com

【工厂地址】；上海市奉贤区浦卫公路5517-5518号

【交易方式】；交易方式统一为签订购销合同，投标项目客户请及时联系我们进行授权！！！！

品牌：大泽动力

技术参数：

机组型号：SHU-14000MT-2

*、额定功率：10KW

*、备用功率：11KW

*、额定频率：50HZ

*、结构类型: 静音款

*、工作时间：12h

*、油箱容积：28升

*、额定电压：220/380V

*、启动方式：电启动

*、燃油消耗率(g/kw.h): 205

*、噪音dB (A) LP7M：65Db

*、燃油型号：0#、-10# 柴油

发动机参数：

*、发动机：大泽動力

*、发动机型号：TOTO2V92F1

*、缸体结构：双缸、直列、四冲程、风冷、直喷发动机

*、耗油量：205g/KW.H

*、燃油表：有

*、过载能力：100%1h

*、机油容量：1.65

*、额定转速：3000r/min

*、调速方式：自动调速

电机参数：

*、电机型号:TO-10T

*、电机品牌：大泽動力

*、电机温升：25-50

*、绝缘等级：F

*、额定电压：220/380V

*、电机类型：励磁电机

*、接线方式:三相四线、Y型接法

*、环境温升：低温-30 高温40

整机参数

*、机器重量：280/320KG

*、消音装置：工业静音器

*、整机超载保护：有

*、自动过载保护：有

*、控制装置:ECU

*、电磁控油阀:有

*、外形尺寸：1250*650*760

*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆

产品类型：

等功率柴油发电机

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包