

12千瓦静音汽油发电机声音小

产品名称	12千瓦静音汽油发电机声音小
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号：:TOTO12MT-2
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

12千瓦静音汽油发电机声音小

大泽小型静音汽油发电机保养维护非常重要

小型汽油发电机组常用易损配件，静音汽油发电机组常用易损配件保养问题：工程施工，野外考察，户外旅行等项目，小型发电机组是必不可少的设备，因为在野外电源不方便，同时也是野外交通不便，如果发电机组需要保养或者出现小的故障维修会很不方便，所以提前备好易损配件显得未雨绸缪了，小型发电机组易损配件包含空气滤清、机油滤清和柴油滤清这三种滤清。小型的汽油发电机组是有化油器的，使用的节能喷雾状新装置，汽油滤芯，机油滤芯，空气滤芯。

要对汽油、机油和杂质起到的过滤效果，防止杂质进入机器内。所以发电机组在运转过程中，过滤器起到了主要的效果，但是如果过滤器上的杂质和油污过多而没有及时清理的情况下，这些油污和杂质会堆积子啊滤网壁上而导致过滤器的过滤效果降低，如果堆积太多的话，油路将无法疏通，从而导致发电机不能正常使用12千瓦静音汽油发电机声音小。所以说机器在使用之后一定要对化油器，空滤等部件查下来清洗干净。除此之外，还要维护机组的局部，检查外部线路，接头螺丝的松紧情况，AVR模块是否正常等等。做好发电机的保养工作，才能在发生突发情况的情况下保证发电机能正常使用。

12千瓦静音汽油发电机声音小

静音汽油发电机的安装注意事项：安装地点需通风良好，发电机端应有足够的进风口，汽油发电机组端应有良好的出风口。出风口面积应大于水箱面积1.5倍以上，进风口不畅或不符合要求，进入汽缸的空气较少，这样就会造成汽缸内的燃料不充分，产生积碳，影响汽油发电机组的带载能力；同样排气管不符合要求，机房内空气含氧量降低，也会造成汽缸内的燃料不充分，产生积碳，影响汽油发电机组的带载能力。发电机只有正确的使用才能尽可能的延长发电机的使用寿命。

品牌：大泽動力

技术参数

*、型号：TOTO12MT-2

发电机参数

*、额定功率：12KW

*、后备功率：13.5KW

*、额定频率：50HZ

*、额定电压：220/380V

*、功率因素：1.0

*、相数：单三相

*、发电机类型：无刷电机

发动机参数

*、发动机型号 TOTO-465F1

*、绝缘等级：F

*、启动方式：电启动

*、燃油型号：90号以上汽油

*、调速方式：电子调速

*、发动机品牌：大泽動力

*、冷却方式：水冷

*、额定转速：3600r/min

*、缸体结构：四缸水冷发动机

*、机油型号：SF级别机油

*、消音装置：工业静音器

*、耗油量: 320g/kw.h

*、油箱容积：28L

*、润滑油容量：3.3

*、发动机排量：1.5L

*、气缸数量：直列 四缸

*、动力超载保护：有

整机参数

*、工作时间：8-12H

*、噪音 (db) 7M 60-70

*、燃油表：有

*、整机超载保护：有

*、自动过载保护：有

*、电压表：有

*、输出指示灯：有

*、机器重量：245/280kg

*、外形尺寸：1130*720*800mm

*、云控制系统

云控参数显示：

*、发动机转速；

*、发动机转速；

*、发动机水温；

*、发动机油压；

*、发动机油温；

*、发动机缸温；

*、发动机油位；

*、发动机电瓶电压；

*、机组本次运行时间

*、机组累计运行时间

*、机组保养倒计时；

*、发电机三相相电压L-N；

- *、发电机三相线电压L-L；
- *、发电机三相电流A；
- *、发电机频率Hz；
- *、发电机有功功率KW；
- *、发电机视在功率KVA；
- *、发电机无功功率KVar；
- *、发电机本次产生电能Kwh；
- *、发电机累计产生电能Kwh；

发电机组标准配置如下

- *、电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护；
- *、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；
- *、日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

- *、ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。
- *、ATS自动切换装置 远程遥控启动
- *、发电机云控系统 变频启动装置
- *、自适应高原专用化油器 发动机Y版本
- *、执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护