

# 10千瓦柴油发电机工厂直销

产品名称	10千瓦柴油发电机工厂直销
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽 型号:SHU-13000MT-2 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

10千瓦柴油发电机工厂直销 质量是很重要的，在质量同等的情况下，发电机组日常的保养才是关键。柴油发电机厂家教您如何让发电机组“长寿”。

首先是使用环境，发电机组在运行中不能有尘土、水渍等杂物卷入。因为介质会损坏导线绝缘层，还会影响到发电机组的散热。

其次，一定要有专门的人员定期定时检查。“望闻听切”是必须的步骤。检查到问题时间解决，把“小碍”扼杀在摇篮。

第三，不能超负荷、超负载。在购买前就要算好负载，选择合适功率的发电机组。切记不能把功率算的太紧，要把20%的损耗算在内。

第四，检查柴油发电机的三相电流是否平衡。标准是任何一相与其他两相电流平均值之差不允许超过10%。

公司名称：上海欧鲍实业有限公司销售经理：朱明技术热线：15000275672销售热线：18217734969在线客服：1292423463 公司地址：上海市宝山区金宝路188号交易方式：购销合同 交易模式：转账、现金、支票、刷卡；关于产品：含增值税17%，不包含运费，全国24小时物流发货。

品牌：大泽动力

技术参数：

机组型号：SHU-13000MT-2

- \*、额定功率：9.4KW
- \*、\*大功率：10KW
- \*、额定频率：50HZ
- \*、结构类型: 开架/手推式
- \*、工作时间：12h
- \*、油箱容积：28升
- \*、额定电压：220/380V
- \*、启动方式：电启动
- \*、燃油消耗率(g/kw.h): 205
- \*、噪音dB ( A ) LP7M：70-78Db
- \*、燃油型号：0#、-10#、-20#、-35#柴油

发动机参数：

- \*、发动机：大泽動力
- \*、发动机型号：TOTO1100F1
- \*、缸体结构：单缸、直列、四冲程、油冷、直喷发动机
- \*、耗油量：205g/KW.H
- \*、燃油表：有
- \*、过载能力：100%1h
- \*、机油容量：1.65
- \*、额定转速：3000r/min
- \*、调速方式：自动调速

电机参数：

- \*、电机型号:TO-8.0T
- \*、电机品牌：大泽動力
- \*、电机温升：25-50

- \*、绝缘等级：F
- \*、额定电压：220/380V
- \*、电机类型：励磁电机
- \*、接线方式:三相四线、Y型接法
- \*、环境温升：低温-30 高温40

#### 整机参数

- \*、机器重量：105KG
- \*、消音装置：工业静音器
- \*、整机超载保护：有
- \*、自动过载保护：有
- \*、控制装置:ECU
- \*、电磁控油阀:有
- \*、外形尺寸：800\*550\*680
- \*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆

产品类型：

等功率柴油发电机

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

#### 10千瓦柴油发电机工厂直销转速不稳的原因

##### 1、怠速不平稳

是指柴油发电机在怠速运转时忽快忽慢，但规律性不强，并有抖动，且柴油发电机在急减速、换挡或带负荷时易熄火，此现象多属调速器有故障而引起的。发生的原因主要有以下几种。

###### (1) 飞球磨损

怠速时，飞球的张开度小，弹簧滑套因飞球的小滚轮磨损而过分的伸向飞球，与飞球本体发生无规则的直接碰撞，造成怠速不稳定。此时，用手轻触加油操纵杆，会有轻微的被撞击感。

## (2) 怠速弹簧弹性变差或调整不当

柴油发电机运转时，负荷增加会使转速降低。若怠速弹簧或启动弹簧变软，供油齿杆就不能迅速地向增油方向移动以提高转速，严重时会造成柴油发电机自动熄火。