

NFC9121厂家

产品名称	NFC9121厂家
公司名称	浙江隆发灯具有限公司
价格	.00/个
规格参数	本田:1 1:1 1:1
公司地址	浙江乐清市天成街道万泽前村
联系电话	0577-61382597 15869673111

产品详情

NTC9200/NTC9200A投光灯

一、概况：

适用于各种大型作业、施工现场和建筑物立面等场所的大范围照明，也可满足工程机械、设施以及城市景观等照明需要。

二、性能特点:

- 1、以高效气体放电作为光源，灯泡使用寿命在10000小时以上，特别适合户外大面积无人看守照明。
- 2、采用轻质合金材料和高科技喷涂技术，外壳永不生锈，永不腐蚀。灯体内部通过结构和材料双重减震，整个灯具抗震性能好。
- 3、采用滚边等新工艺，确保外壳整体性好，密封可靠，防水防尘。
- 4、具有良好的电磁兼容性，不会对周边环境造成电磁干扰。
- 5、灯具整体温升低，散热性好，可减少故障机率。
- 6、符合人性化的外观设计和环保颜色搭配，与自然景观充分和谐，融为一体。

三、技术参数:

功率:1000W

额定电压:220VAC 50Hz

光源类型:MH/HPS气体放电灯

外壳防护:IP65

防腐等级:WF2

外形尺寸: 526 × 675mm/ 493 × 705mm

总重量:10kg

四、使用:

- 1、根据现场环境和照明需要，在确定适当的安装位置和方式后，按镇流器到220V电源接点的长度，备好12-14mm三芯电缆线。
- 2、旋下镇流器后盖的固定螺钉，打开后盖，然后旋松镇流器电缆引入口的压紧螺母，将电缆线一端穿过压紧螺母引入到控制线路板输入接线座处，把电缆线的L、N、接地线对应接线座连接固定，再旋紧电缆线压紧螺母并把镇流器的后盖用螺钉紧固。
- 3、在选定的安装位置上，用 10mm的膨胀螺栓将灯具和镇流器进行安装固定。镇流器既可安装在灯具旁边，也可在更换灯具和镇流器之间的连接电缆线长度后，将镇流器安装在距灯具30米范围内。
- 4、更换灯泡时，首先松开灯头中部的三颗蝶形螺母，然后用力向上扳动灯头尾部打开灯头，旋下坏灯泡换上新灯泡，最后再按相反的顺序将灯头还原。

警告：拆装、维修灯具及更换灯泡时，必须先切断电源。

五、注意:

- 1、保持灯具和镇流器外壳清洁，使灯具具有良好的散热性能。
- 2、非专业人员不得随意拆卸灯具和镇流器。
- 3、灯具必须有可靠接地。
- 4、工作时，电源电压需保持在220V ± 10%以内，以确保镇流器的使用寿命。

六、品质保证:

本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行7年保用,光源保用一年,自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护.