

# BFC8110

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | BFC8110                   |
| 公司名称 | 浙江隆发灯具有限公司                |
| 价格   | .00/个                     |
| 规格参数 | 1:1<br>1:1<br>1:1         |
| 公司地址 | 浙江乐清市天成街道万泽前村             |
| 联系电话 | 0577-61382597 15869673111 |

## 产品详情

BFC8110

NFC9175低顶灯

### 一、适用范围

适用于各种室内外工作场所；煤炭行业、石油、石化、电力、冶金、铁路、钢铁、船舶、部队、航空航天、公安消防、化工、政府部门及大型企业作固定照明使用。

### 二、性能特点

采用新型无极荧光灯作光源，可实现瞬时冷启动和热启动。光源功率因素  $> 0.95$ ，光效高、功耗低，环保、节能、显色性好，无频闪、无眩光，可有效避免了工作人员的不舒适感和疲劳度，提高工作效率。光源寿命长达8万小时以上，在产品寿命期内无需更换光源。灯体选用航空合金材料，采用最新表面喷涂技术，防尘、防水、耐腐蚀，不褪色，不生锈，确保在户外长时间可靠工作。透明件材料为进口防弹胶，透光率好，强度高，耐腐蚀性强，抗震性能优良。外形简洁、大方，体积小，重量轻。

### 三、BFC8110技术参数

额定电压：220VAC50Hz

额定功率：40W

外壳防护：IP65

绝缘等级：I

防腐等级：WF2

引入电缆：7~ 10mm

距高比：1.5

外形尺寸：367\*286\*106mm

总重量：3.9Kg

#### 四、使用方法

- 1、确认灯具和镇流器箱的安装位置，选择合适的安装方式，并准备好相应长度的专用三芯电缆线。
- 2、用螺钉将灯具和镇流器箱安装固定好后，再用M6内六角扳手拧出侧盖螺钉，拆下侧盖并将准备好的三芯电缆线一端通过隔爆接头，引入接线腔内进行接线；连接到接线座相应位置，黄色线接到地线上；接好后，拧紧侧盖螺钉，再拧紧隔爆接头和线缆压紧螺钉。
- 3、将三芯连接电源的电缆线一端通过镇流器箱输入口的引入装置，分别对应接到镇流器箱内接线柱所标示的端子上。
- 4、将连接电源的电缆线一端通过镇流器输入口的引入装置，接到输入接线端上,然后将镇流器箱的尾盖合上并拧紧螺钉,在将电缆线另一端按防爆要求接通220V电源即可照明。

#### 五、注意事项

- 1、必须使用本公司配备的专用镇流器箱。
- 2、安装和维护灯具时，必须先切断电源。
- 3、透明件中心温度较高，不能用手直接触摸。
- 4、更换灯泡时，应使用同一型号的灯泡；如果改变灯泡型号或功率，应更换相应镇流器。

#### 六、品质保证：

公司已通过ISO9001:2008国际质量体系审核认证,本产品严格执行ISO9001国际质量管理体系标准生产，确保产品质量完全达到国家标准和设计要求,产品实行7年保用(光源保一年),自购买之日起7年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。

BFC8110