

# 隧道灯的图片

产品名称	隧道灯的图片
公司名称	浙江隆发灯具有限公司
价格	.00/个
规格参数	1:1 1:1 1:1
公司地址	浙江乐清市天成街道万泽前村
联系电话	0577-61382597 15869673111

## 产品详情

### 隧道灯

#### 一、概况

适用于工厂、车间、仓库、体育场等厂房、场馆、铁道、路桥、隧道等场所作应急固定照明

#### 二、性能特点

采用高效气体放电灯作光源，光效高，无频闪、无眩光，寿命长，平均使用寿命在10000小时以上；采用保护角设计及棱镜透明件技术，光线柔和，防眩光效果好，能有效减少对作业、施工人员眼睛的刺激，避免产生不适和疲劳感；运用宽幅稳压、恒功率技术和特殊的电路设计。A型可作为正常工作照明，同时具有应急功能；B型单纯作为应急照明平常处于关闭状态。A、B型在主电断电时均可立即启动应急照明，也可通过用外接开关控制在主电停电期间随时启动；多重防振结构设计和高强度合金外壳，确保其在路基路轨、桥涵隧道等高频震动中长期安全工作；特殊密封材料和表面涂层处理，确保灯具在潮湿、高温等恶劣环境下永不腐蚀、永不生锈。

#### 隧道灯三、主要技术参数

额定电压220VAC 50Hz

外壳防护IP65

绝缘等级I

防腐等级WF2

应急时间 >30min(70W) >80min(35W)

充电时间 < 20h

距高比1.5

外形尺寸灯具：340 × 270 × 193mm

镇流器箱：240 × 202 × 132mm

总重量灯具：3.5kg

镇流器箱：6.2kg

#### 四、使用方法

- 1、根据工作现场的实际照明需要，确定灯具及镇流器的安装位置和方式，然后按灯具到镇流器接点的距离和镇流器到220V电源接点的距离备好相应长度的三芯电缆线(距离不超过2米可用随灯配备的电缆线)。
- 2、灯具到镇流器接点的距离超过2米时，需要更换三芯电缆线。即用内六角扳手旋下灯外壳六个内六角螺栓，将灯体部分拔出后，拆下灯具自带的三芯电缆线，然后按原来的接线方式接好所备的三芯电缆线。
- 3、用套筒扳手拧下镇流器箱盖上的紧固螺栓，取下箱盖，将灯具的三芯电缆线一端通过镇流器输出端的引入装置引进镇流器腔内，把红线、黑线(或蓝线)、黄绿线分别接到镇流器的4、5、6号接线端子上，然后把压紧螺母拧紧。
- 4、将准备好的三芯电源电缆线一端通过镇流器输入端的引入装置，引进镇流器腔内，然后将L线(火线)、N线(中线)、地线分别接到镇流器的1、2、3号位的接线端子上，并把压紧螺母旋紧。
- 5、镇流器箱盖并拧紧紧固螺栓，最后再把三芯电缆线另一端按防爆要求接通220V电源。

更换灯泡时，先切断电源，检查吊链是否挂好，然后用内六角扳手旋开灯外壳上的六个内六角螺栓，小心将灯体部分向下拉，使灯体与灯头壳分离，旋下旧灯泡换上新灯泡。

#### 五、注意事项

安装和维护灯具时，必须切断电源。

使用时，灯具表面有一定温升，属正常现象，透明件中心温度较高，不得触摸。

必须使用本公司配备的镇流器。

更换灯泡时，应使用同一型号的灯泡。

警告：

- 1、严禁带电打开灯具。
  - 2、安装灯具时务必将灯外壳接地，并使其牢固。
- #### 六、品质保证

感谢您购买本公司产品，本公司已通过ISO9001：2008质量体系认证，产品严格按照ISO9001标准进行质量控制，产品实行七年保用（光源电器质保一年）。七年内，产品正常使用下出现任何故障，由本公司负责免费维修（免材料费和修理费）。

隧道灯