

NFC9850

产品名称	NFC9850
公司名称	浙江隆发灯具有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江乐清市天成街道万泽前村
联系电话	0577-61382597 15869673111

产品详情

一、概况：

适用于各种室内、外工作场所。中国煤碳行业、中石油、中石化、中海油、电力、冶金、铁路、钢铁、船舶、、航空航天、公安消防、化工、政府部门、场馆、交通运输及大型企业固定照明使用的需要。

二、性能特点：

1、一体工流线型结构设计，光线投射均匀柔和，尤其适合高种高棚、高顶场所的固定照明。2、采用高光效气体放电光源，平均使用寿命长，省去了频繁更换灯泡的烦恼和不便。3、优化的结构设计和优质材料具有良好的防尘、防腐性能，可防雨水、喷淋，永不腐蚀、生锈。4、灯具外壳及内部件均为可回收的材料做成。5、透明件材料为钢化玻璃，抗强力冲击、耐腐蚀，反射器选用进口高纯度铝板，反射率高。6、吊杆式安装，安全、简单、方便。

三、主要技术参数：

额定电压 220VAC 50Hz 外壳防护 IP65 绝缘等级 I 防腐等级 WF2 进线口螺纹 G3/4 额定功率：250/400W引入电缆 8~ 14mm 距高比 2.1 外形尺寸 657 × 653mm 总重量 12.4Kg

四、使用方法

1、根据工作现场的实际照明需要，确定灯具及镇流器的安装位置和方式，然后按灯具到镇流器接点的距

离和镇流器到220V电源接点的距离备好相应长度的三芯电缆线(距离不超过2米可用随灯配备的电缆线)。

2、灯具到镇流器接点的距离超过2米时，需要更换三芯电缆线。即用内六角扳手旋下灯外壳六个内六角螺栓，将灯体部分拔出后，拆下灯具自带的三芯电缆线，然后按原来的接线方式接好所备的三芯电缆线。

3、用套筒扳手拧下镇流器箱盖上的紧固螺栓，取下箱盖，将灯具的三芯电缆线一端通过镇流器输出端的引入装置引进镇流器腔内，把红线、黑线(或蓝线)、黄绿线分别接到镇流器的4、5、6号接线端子上，然后把压紧螺母拧紧。

4、将准备好的三芯电源电缆线一端通过镇流器输入端的引入装置，引进镇流器腔内，然后将L线(火线)、N线(中线)、地线分别接到镇流器的1、2、3号位的接线端子上，并把压紧螺母旋紧。

5、镇流器箱盖并拧紧紧固螺栓，最后再把三芯电缆线另一端按防爆要求接通220V电源。

更换灯泡时，先切断电源，检查吊链是否挂好，然后用内六角扳手旋开灯外壳上的六个内六角螺栓，小心将灯体部分向下拉，使灯体与灯头壳分离，旋下旧灯泡换上新灯泡。

五、注意事项

安装和维护灯具时，必须切断电源。

使用时，灯具表面有一定温升，属正常现象，透明件中心温度较高，不得触摸。

必须使用本公司配备的镇流器。

更换灯泡时，应使用同一型号的灯泡。

移动照明车一方面具备强大的照明功能，更重要的是其移动性可以根据需要使用于不同场景，所以备受很多企业的青睐。移动照明车的选购也需要根据使用的场景及功能不同进行选购。本章隆发灯具厂家就为大家分析选购移动照明车的参考事项。

1、发电机最为关键，油箱的容量，输出功率，制约了工作照明时间和发光效能。

2、就是灯盘，即由多个大功率气体灯组合在一起的整体，每个灯泡可单独自由转动，以达到大范围、无死角的照明需要。

3、重要部件就是气动升降杆，常见最高升高高度为3米、4.5米与6米，通过气动升降杆的升降和灯盘的旋转，可以调控照明的覆盖面积。

4、，安装前后轮、共4只，前轮带刹车系统。且为满足在铁路系统照明的需求，设计中带有可供用户选配的铁轨滑轮，确实为用户考虑得十分周到。

以上是移动照明车选购时需要注意的地方，归根结底还是要根据实际的需求以及品牌质量进行衡量。

警告：

- 1、严禁带电打开灯具。
- 2、安装灯具时务必将灯外壳接地，并使其牢固。

六、品质保证

感谢您购买本公司产品，本公司已通过ISO9001：2008质量体系认证，产品严格按照ISO9001标准进行质量控制，产品实行七年保用（光源电器质保一年）。七年内，产品正常使用下出现任何故障，由本公司负责免费维修（免材料费和修理费）。