

CHL-4 圆形矿用本安接线盒电缆连接器

产品名称	CHL-4 圆形矿用本安接线盒电缆连接器
公司名称	浙江齐诚电气有限公司
价格	10.00/套
规格参数	齐诚电气:齐诚电气 CHL-4:矿用本安接线盒 浙江:温州
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇东村村（注册地址）
联系电话	18989711782 15838566385

产品详情

浙江齐诚电气有限公司

该款产品CHL-4是我司圆形（二通，三通）矿用本安接线盒电缆连接器系列的一款产品，产品外壳采用酚醛胶布料压制而，部件采用金属，其余垫圈、密封圈为塑料件，橡胶件。适用煤矿井下瓦斯和煤尘爆炸的环境，作为电气设备之间，连接本质安全型电路的电缆接线、分线之用。

规格：CHL-4型

名称：矿用本安电路用电缆连接器

技术参数：工作电压 60V、工作电流 1A、接触电阻 0.01

适用范围：

适用煤矿井下瓦斯和煤尘爆炸的环境，作为电气设备之间，连接本质安全型电路的电缆接线、分线之用

接线用途：该产品只能适用于本安电路连接

订货须知：订货时需说明订货数量、规格及配接电缆型号

适用电缆外径()：4-12

CHL-4电缆连接器技术参数：

1、主要技术指标：

环境温度-10 - + 40 ；

相对湿度： 95% (+ 25 时)

无激烈振动，冲击和有溅水、煤尘与瓦斯等爆炸性气体混合物的环境中工作。

2、主要参数

额定电压：60V，

额定电流：3A；

接触电阻不大于0.01 （常态），绝缘电阻不小于100M ，

可连接电缆直径6mm D 12mm.

可连接导线直径D 3mm.

CHL-4-2结构特征：

1、外壳由酚醛胶布料压制而，部件采用金属，其余垫圈、密封圈为塑料件，橡胶件。

2、外形尺寸 D50mm × 144mm；重量150g。

CHL-4-2安装使用

1、拧开中间连接套，拨出接插压线装置。

2、旋下电缆压紧螺母，取出密封圈和垫片。

3、根据连接电缆外径，选用相应规格的密封胶圈，也是连接器进出口的内径，有6mm,8mm,10mm,12mm四种（在订货时应注意连接电缆的外径）而确定。

4、将连接电缆导线串上压紧螺母，垫片和密封圈，分别插入连接座。

5、剥开电缆导线头，插入接线柱，并拧紧压接螺钉。

6、将接插装置套上中间密封圈垫圈，按同一定位槽插好，并拧紧中间连接套。

7、用板头拧紧电缆压紧螺母。

8、检查引线或连接是否牢固。

9、该连接器可放置于如意位置。

警告：应在断电的情况下进行联接器的接线操作。