

贝思特多功能电力仪表——PM321

产品名称	贝思特多功能电力仪表——PM321
公司名称	深圳市贝思特电力电气有限公司
价格	299.00/只
规格参数	品牌:贝思特 型号:PM321 产品名称:多功能电力仪表
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道高峰社区云峰路光浩工业园办公楼5楼
联系电话	0755-33160486 13641496450

产品详情

贝思特多功能电力仪表——PM321多功能电力仪表能够精确稳定地测量三相电网中的所有常用电力参数：三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、视在功率、电网频率、功率因数、电能、电压不平衡度、电流不平衡度、电压谐波、电流谐波、零序电压、零序电流、有4种费率8时段功能,并带有数字通讯接口、电能脉冲输出功能。

技术参数：

精 度 精度等级0.5

视在功率有功精度0.5级，无功精度1级

四象限计量有功精度1级，无功精度1.5级

总谐波含量2-31次

输出方式: 2路电能脉冲输出+2路RS485，MODBUS-RTU协议输出

工作环境: -10~55℃，湿度 93%rh的无腐蚀性场合

安全耐压: 输入/电源>2kV，输入/输出>2kV，电源/输出>1kV

电能测量: 有功无功电度测量范围0~99999999Mwh，超过此数值电度从0开始计数

工作电源: AC/DC85~270V

显示方式: LED数码显示

安装方式: 面板安装

开孔尺寸: 仪表外形 : 96*96 ; 开孔 : 91*91

应用领域 :

工业配电自动化系统 / 变电站自动化系统 / 发电厂厂用电系统 / 高低压开关柜 / 智能大厦电气工程 / 能效管理系统

安装方法:

根据仪表外形在上表中选择对应的开孔尺寸，在安装屏面上开一个孔，仪表嵌入安装孔后将两个夹持件放入仪表壳体的夹持槽内，用手推紧即可。

使用注意事项 :

PM321多功能电力仪表使用前,请先通电15分钟

若信号伴随高频干扰，应在线里使用低频过滤器

若要检验仪表，校验仪器应优于0.1级，才能保证校验精度

(深圳贝思特) PM321多功能电力仪表生产厂家

(贝思特科技) PM321多功能电力仪表厂家直销