

64芯光纤分线箱厂家

产品名称	64芯光纤分线箱厂家
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	140.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:64芯光纤分线箱 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

64芯光纤分线箱厂家-----【宁波品悦通信设备有限公司】品悦连接世界！信息沟通心灵！

宁波市品悦通信设备有限公司有多年64芯光纤分线箱研发制造经验，企业规模庞大，64芯光纤分线箱销售遍及全国各地，品悦64芯光纤分线箱不仅外形象美观，管理生产工艺更科学。

品悦通信的产品规格多样、款式新颖、品质完美、工艺精湛、价格合理、交易便捷、服务完善、终身售后。品悦秉承以人为本、以质量为先、用优质的服务的理念。用每一个产品来诠释“真、善、美”的真谛！可以完全根据您的需求来订做。

FTTH光纤到户、主干到户、FTTH分配箱、光缆交接箱、楼道箱、光分路箱、光纤剥线钳、尾纤、跳线、光纤适配器、耦合器、熔纤盘、光纤面板、110跳线架、ODF箱、打线工具、光通信附件。光纤适配器，光纤法兰盘，光纤耦合器，光纤桌面盒，光纤冷接子，光纤快速连接器，ODF单元箱，一体化模块，光纤熔纤盘，热塑套管，卡接模块，光缆固定架、测试绳、卡接模块、保安排、测试排、保安单元、网络模块。

数字配线架、同轴连接器、网络配线架、理线架、室内外分线盒、机柜等通信产品。

塑料64芯光纤分线箱体采用优质阻燃工程塑料，具有良好的密封性能和耐候性能，适合户内外壁挂、抱杆安装使用，防护等级达IP55级；

64芯光纤分线箱专用皮线光缆固定位，保证皮线光缆固定后拉脱力不小于20N；

有专门的快速连接器过路孔，皮线光缆端接快速连接器可在箱体外进行，端接快速连接器操作更方便；

可靠的铠装光缆引入、固定、开剥保护及接地装置，多固定2根户外铠装光缆；

多功能熔接保护座，可满足36芯熔接保护套管安放或18芯冷接子的安放需求；

翻板结构设计，充分合理利用箱体空间，全程保证光纤足够的弯曲半径，更方便用户预留合适的冗余光纤及合理走纤路由；

12光缆分纤箱适合于光纤接入网中的配线光缆与入户皮线光缆交接点使用。箱体采用壁挂或抱杆安装方式，适用于室内和室外两种场景使用；通过SC型光纤适配器及快速连接器对外线铠装光缆与入户皮线光缆之间进行连接与调度。

安装孔距：本箱体采用3点固定方式，上方2点、下方1点，安装简洁方便，上下之间直线距离为307毫米，左右之间水平距离为197毫米。

光分路器箱是安装在楼道、弱电竖井等位置，集熔接、分光、配线于一体，可实现光缆的直熔和接续以及插片式分光器安装的箱体。适用于用户端的终端接入，与光通讯设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光跳线引出光信号，实现光配线功能；也适用于光缆和配线尾纤的保护性连接。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求。

64芯光纤分线箱主要技术参数：

(符合YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)

- 1、工作环境温度:-40 ° C~+60 ° C
- 2、环境湿度:： 95% (+40 ° C)
- 3、大气压力：70Kpa~106Kpa
- 4、光缆进入数量:1X2根(下进缆)
- 5、皮纤进入数量:1X2根(下进纤)
- 6、箱门开启角度:180 °
- 7、适配器可选SC\FC\LC
- 8、接地耐电压水平不小于3000V (DC) /1min不击穿，无飞弧。
- 9、绝缘电阻: 2X1000M /500V

64芯光纤分线箱线序及线缆固定

1 楼道主箱安装要求

- 1) 楼道主箱选址合理，安装的高度视现场条件而定，楼道主箱底部离地面至少1.5米。
- 2) 楼道主箱安装要求以不影响居民正常生活、出行为原则。
- 3) 楼道主箱安装要牢固，采用4颗膨胀螺栓进行固定，不得有松动现象，保证安全。

总结：以上几点主要围绕施工安全为主，机箱一定要牢固，防止机箱脱落对人身及设备造成伤害。

2 光缆入箱要求

- 1) 进机箱的所有线缆应采用下进线方式，从箱体左侧进缆孔进缆。
- 2) 箱外光缆采用波纹管进行保护，入箱光缆要做回水弯，进缆孔必须进行封堵。
- 3) 光缆不得与电缆交叉或缠绕。
- 4) 进缆后要对光缆进行固定，经过一个压线卡箍，走理线架，然后光缆进入熔接盘左侧卡箍进行固定，在进入熔接盘进行熔接。
- 5) 如有特殊情况也可采取其它进缆方式。

采用其它进缆方式应注意： 光缆与电缆不得走同一线缆孔； 光缆与电缆入缆处要做回水弯； 进缆孔必须进行封堵，走线美观。

总结：以上几点主要避免雨水或生活用水流入机箱内部对设备造成影响。

3 熔接盘固定要求

- 1) 熔接盘要固定在楼道主箱内位置。
- 2) 使用楼道主箱自带的2颗M4螺丝进行固定。
- 3) 熔接盘上盖、熔接盘上的挂耳、卡扣要保持完整，方便日后维护重复开启。
- 4) 熔接盘内尾纤与光缆纤芯沿熔接盘预留一圈半，方便二次熔接。
- 5) 光缆进如熔接盘内，要使用防水胶带在光缆固定处缠绕两圈，再使用尼龙扎带进行固定，防止光缆滑脱。
- 6) 尾纤进入熔接盘内要使用防水胶带在尾纤固定处缠绕两圈，再使用尼龙扎带进行固定，防止尼龙扎带对尾纤造成损坏和尾纤滑脱。

总结：以上几点应注意熔接盘内盘纤规整，不可绕小圈，固定熔接盘时尽量用手，避免工具对光纤和螺丝扣造成损坏。

安装在室外墙壁,电杆等位置,可以方便完成光缆的接续和分配功能,并能满足光分路器的安放而实现分光功能。

产品特点：

- 1.适合室外墙壁的挂墙式,电杆抱箍式供选择。
- 2.箱体内放置插片式分光器,可安装2个或4个1分8插片式分光器。
- 3.集熔接,分光,配线于一体,可实现光缆的直熔和接续。
- 4.上下均可进缆,操作方便,结构合理。
- 5.光缆固定,接地方便,箱体内有足够的布线空

二 特点及结构说明:

- 1:箱体采用PC/ABS合金材料制作,使用寿命达到20年以上.
- 2:双层结构的设计,上层为光分器配线层,下层为光纤熔接层.

三:主要技术参数(符合YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)

- 1:工作温度：-40 ~ 70 ；
- 2:储存温度：-40 ~ 70 ；
- 3:工作湿度： 90% (30 时) ；
- 4:大气压力：62Kpa ~ 106Kpa ；
- 5:绝缘电阻：接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于 $2 \times 10^4 M / 500V(DC)$ ；
- 6:耐电压：接地装置与箱体金工件之间的耐电压不小于3000V (DC) /1min ；
- 7:插入损耗：IL 0.3dB (PC型) ； IL 0.3dB (APC型) ；
- 8:回波损耗：RL 40dB (PC型) ； RL 50dB (UPC型) ； RL 60dB (APC型) ；
- 9:互换性： 0.2dB。
- 10:接地耐电压水平不小于3000V (DC) /1min不击穿,无飞弧。
- 11:外型尺寸: 尺寸：425*315*110 (mm)

12 : 重 : 3.3KG

所谓目标，真正的目标，那是必须时时刻刻念念不忘，朝思暮想到夜有所梦，而且一想起来就热血沸腾的！有目标的人是在奔跑，没目标的人只是在流浪；有目标的人感恩现实，没目标的人抱怨现实；有目标的人常常睡不着，没目标的人永远睡不醒！品悦科技自创建以来，坚持深化改革，强化企业管理，积极采用新技术开发新产品。目前公司凝聚了一批高素质的技术、管理人才，配备有先进的研发、生产及检测设备，各方面贯彻ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系认证。【品悦通信专业生产，用心创造，你身边的通信设备专家】

品悦通科技凭借雄厚的技术实力、完善的服务，品悦公司以“创新、务实”的企业精神，以“求新、求变、求快”的发展战略，迎接光通信的美好未来。