

35KV语音报警验电器

产品名称	35KV语音报警验电器
公司名称	扬州中平自动化技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省扬州市宝应县柳堡镇工业集中区
联系电话	0514-88779709 13505255289

产品详情

产品描述

GSY-10型伸缩型语音报警验电器 主要技术指标

产品规格：10KV、35KV、110KV、220KV、500KV

注：可根据用户需求定做。

序号

项目

验电器类别参数

10KV

35KV

110KV

220KV

500KV

1

缩态长度mm

380

480

580

780

1600

2

伸态长度mm

1000

1500

2000

3100

7200

3

有效绝缘长度mm

700

1100

1440

2440

6000

4

握柄长度mm

130

200

400

500

1200

5

伸缩绝缘杆节数mm

5

5

5

5

5

6

重量g

400

500

600

1000

2500

备注：根据用户需要，绝缘杆可再加长

· GSY-10型伸缩型语音报警验电器使用环境温度为-25 -----55 ；相对湿度为20%~96%，使用场合为户内和户外良好天气。

· 指示器工作电源为四节SR44(AG13)纽扣电池，静态电流 10uA，测电寿命 5000次。

· 声光讯号指示强度:报警发声指示强度(1m处70dB，25m处可闻)，超高亮度红色闪光指示强度(红色闪光，15m外直接光照可见)。

· 验电器始终处于备用状态，当电池电压降低不足时，本指示器声光讯号微弱，即应更换电池。

验电器接触电极上突然接触电压时起至指示器清晰指示之间的延迟时间(即响应时间) 1秒，返回系数 0.95。

GSY-10型伸缩型语音报警验电器具有很高的抗干扰性能，防短接能力，防电火花性能和辨别直流高压性能(对直流无反应，只是接触时短促响一声)。

· 自检测功能:本验电器电路处连续监控状态，只要一按自检测按钮，如声光讯号正常，就具有全电路自检测功能，既证明验电器指示器处于正常监控状态，可进行验电操作。

使用方法及注意事项:

· 使用前应根据被测线路设备的额定电压选用合适型号的指示器和操作杆。

- 验电操作前应先对指示器进行自检试验，才能将指示器旋转固定在操作杆(绝缘杆)上，并将绝缘杆拉伸至规定长度，(以节数顺序编号全部依次露出为准)再作一次自检后才能进行验电操作。

- GSY-10型伸缩型语音报警验电器(指示器)如遇损坏，切勿擅自处理，请及时与我厂联系维修调换，只要不是人为而是由于验电器本身质量问题造成的故障，2个月内可予免费更换。

定期试验：

- 为保证人身和设备的安全，根据《电业安全工作规程》规定电器每半年应进行一次预防性试验。

预防性试验前，应进行外观检查。当发现验电指示器的外壳有缺损，绝缘杆有裂纹等明显缺陷时不宜进行预防性试验，应及时送交更换。

更换电池：

- 本验电器（指示器SR44钮扣电池节，当按动自检开关时，如指示器指示强度变弱（包括异常），应及时更换电池。

- 打开电池盖板后，应先判明正、负极性再更换。

注意：电池质量不好或久置不用时其漏液会损坏指示器！

携带与保管：

- 要避免跌落，挤压，强烈冲击振动，不要用带腐蚀化学溶剂和洗涤剂溶液擦拭。

- 不要放在露天烈日下暴晒，经常保持清洁，存放于干燥处。