

镇江市百汇电器 DSN3-FMY户内反向电磁锁

产品名称	镇江市百汇电器 DSN3-FMY户内反向电磁锁
公司名称	镇江市百汇电器有限公司
价格	140.00/个
规格参数	镇江市百汇电器:百汇电器 DSN3-FMY:DSN3-FMY 江苏省镇江市:江苏省镇江市
公司地址	镇江市丁卯美林湾路五区三栋106号
联系电话	0511-88722726 13906103429

产品详情

DSN3-FMY(Z)户内反向电磁锁

一．概述

DSN3-FMY(Z)型反向电磁门锁是一种防止高压开关设备电器误操作的电控机构联锁装置，主要适用于户内高压开关设备的前后柜门等需要闭锁的部分实现联锁，防止误操作的发生，是变电部门不可缺少的闭锁装置。该设备电源是从进线侧互感器上取的，该锁主要功能是防止误入带电间隔，因为二次控制电源是从进线互感器上取的，当线路无电时，二次控制电源也就没有了，一般的电磁锁无法解决这个问题，而DSN3-FM 型反向电磁门锁能很好地解决上述问题，当锁体无电时，可以打开门，而锁体有电时门打不开，给用户带来更完善的安全措施。根据用户要求，可在锁具内增加一对辅助触点，便于用户综合自动化采样，时时监控锁具状况，是目前变电站理想的闭锁装置。

二．主要技术参数

1. 工作电压：交直流220V,110V(特殊电压可选)
2. 辅助接点：5A
3. 温度：上限 + 45 ° C 下限 - 25 ° C
4. 日平均值不大于95% 月平均值不大于90%

三．锁具开孔尺寸及外形尺寸

四．与Q型传感器接线（仅供参考）

1. 接反向电磁锁（DSN3-FM）显示器输出触点为高压有电时为接通，
2. 接普通电磁锁（DSN3-BM）显示器输出触点为高压有电时为断开，
3. 反向电磁锁（DSN3-FM）一般情况下我们建议锁具电源直接从电压互感器或从变压器取（AC24V - 500V）。

五．锁具的安装

1. 在柜门适当的位置见(柜门开孔图)开孔
2. 从柜门外面将锁体的锁栓先侧放入开好的孔内，然后转到面板，是铁板上的安装螺杆装入柜门开好的8mm孔内，并使锁面与柜门贴紧平整。
3. 从柜门内依次将平垫、弹垫、螺母旋上，拧紧螺母。
4. 将解锁钥匙插入解锁孔内，按面板上的箭头指示方向转动到位，（一般90°）按下按钮，按面板上的箭头标示方向转动操作手柄到位，使锁杆能自如的锁定在固定位置即可。

六．电磁锁的使用

通过显示器、互感器、变压器等装置，电源接通时，锁具指示灯亮表示锁具无法打开，只有切断显示器、互感器、变压器等装置电源时，锁具指示灯熄灭时表明锁具的控制电源已断开此时锁具方可打开。

七．电磁锁的手动解锁

将解锁钥匙插入解锁孔内，按面板上的箭头方向转动到位，（一般90°）抓住电磁锁的操作手柄，按下按钮，按面板上的箭头标示方向转动操作手柄到位即可。（用解锁钥匙操作，属于非正常操作，应在特殊情况下，经上级部门特批才能操作）