

# 三菱可编程控制器 FX3SA-30MR-CM

产品名称	三菱可编程控制器 FX3SA-30MR-CM
公司名称	佛山市融易贸易有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:三菱MITSUBISHI 型号:FX3SA-30MR-CM 电源电压范围:AC100~240V
公司地址	广东省佛山市禅城区清水二街23号P1-P4首层
联系电话	0757-83030857 13690633644

## 产品详情

三菱PLC FX3SA-产品详细介绍：

### 电源规格

1. 电源电压：AC100~240V
2. 电源电压允许范围：AC85~264V
3. 额定频率：50/60Hz
4. 允许瞬时停电时间：对10ms以下的瞬时停电会继续运行。
5. 电源保险丝：250V 1A
6. 冲击电流：最大15A 5ms以下/AC100V,最大28A 5ms以下/AC200V
7. 消耗功率：19W
8. DC24V供给电源：400mA以下

### 输入规格

1. 输入形式：漏型/源型

2. 输入点数：6点
3. 输入的连接方式：固定式端子排
4. 输入信号电压：DC24V  $\pm$  10%
5. 输入阻抗: X000~X005(3.9K )
6. 输入信号电流：X000~X005(6mA/DC24V)
7. ON输入感应电流：X000~X005(3.5mA以上)
8. OFF输入感应电流：1.5mA以下
9. 输入信号形式：无电压触点输入  
漏型输入时：NPN开集电极型晶体管  
源型输入时：PNP开集电极型晶体管
10. 输入回路隔离：光耦隔离
11. 输入动作的显示：光耦驱动时面板上的LED灯

#### 输出规格

1. 输出种类：继电器
2. 输出点数：4
3. 输出的连接方式：拆装式端子排(M3螺丝)
4. 外部电源：AC240V以下
5. 最大电阻负载：2A/1点
6. 最大感性负载：80VA
7. 最小负载：DC5V 2mA
8. 输出响应时间：约10mS
9. 回路隔离：机械隔离
10. 输出动作的显示：继电器线圈通电时面板上的LED灯亮

此外，还有下列FX3SA系列产品可供选择。

FX3SA-14MR-CM

FX3SA-20MR-CM

FX3SA-30MR-CM

FX3SA-10MT-CM

FX3SA-14MT-CM

FX3SA-20MT-CM

FX3SA-30MT-CM

如对以上疑问，亦可通过以下方式联系我们：佛山市融易贸易有限公司

地址：广东省佛山市禅城区清水二街23号P1-P4首层

电话：13889921647 0757-83030867 何小姐

传真：0757-83200861 邮箱：egkong@126.com