

# 华强北手机信号屏蔽器

产品名称	华强北手机信号屏蔽器
公司名称	深圳市金宇达科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:金宇达 频段:全频段 产地:深圳华强北
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道布吉凯利莱酒店吉祥阁1033
联系电话	0755-28260023 13434741799

## 产品详情

华强北金宇达JYD-P801手机信号屏蔽器是我公司采用国外先进技术，针对通信制式的不断发展，根据国外移动通信实际情况精心研制成功的高科技产品,它能在半径1—25米（约10-250平方米，可根据所需场所调节屏蔽范围）内隔断GSM/CDMA/AMPS/DCS/PHS/3G(WCDMA、TD-SCDMA和CDMA2000)和4G手机信号，2.4G无线信号，使手机无法打出和接听,且不能发送或接受短信，但又不会屏蔽其它电子设备工作，从而保证了所需场所的安全性，手机离开隔断范围,即可恢复正常使用，且对人体无任何损害。

### 二、产品功能

- 1、有效屏蔽CDMA（中国电信）、GSM（中国移动、中国联通）、SCDMA（网通大灵通）、DCS（1800MHz）、PCS（1900MHz）、PHS（电信小灵通），3G手机信号和4G手机信号等所有通讯信号。
- 2、超薄外壳，表面可以根据客户需要贴牌或丝印标志（免费提供丝印服务）
- 3、发射功率15W
- 4、有效屏蔽距离1-30米可调（出厂前调试）

### 三、产品参数

CDMA频段发射频率：870-880MHz

DCS/PHS频段发射频率：1800-1920MHz

GSM频段发射频率：925-965MHz

TD-SCDMA频段发射频率：2005-2035MHz

WCDMA/CDMA2000频段发射频率：2110-2175MHz

4G1频段发射频率：2300-2390MHz

4G2频段发射频率：2550-2660MHz

电源：电源输入AC160V-240V 输出DC 5V 12A

尺寸：300(L) × 100(W) × 25(H)

重量：约2000克

隔离范围：1—25米（约10-250平方米，可根据所需场所调节屏蔽范围）

可作用类型：所有手机(2G+3G+4G)无线信号等

温度：-10 to - 55

相对湿度： 90%(RH)

大气压力：86-106kPa

位置：室内外均可

#### 四、安装说明

本产品可用螺丝直接固定在墙壁或天花板上,该产品表面温度可达到50 ,因此请远离低抗热物体。

安装高度：1.0 - 2.0米效果最佳

##### 1、天线连接

天线采防错设计，只有正确时才可插入装好。

（注：如果未安装天线就打开电源开关,可能会损坏本机）

##### 2、电源连接

检查主机电源开关,确认电源开关处于关闭位置,把电源变压器输出插头插入主机左侧中间的电源插座,电源变压器输入插头与AC220V电源连接。