

# XXS-15 音响器

产品名称	xxs-15 音响器
公司名称	西安博瑞达自动化仪表有限公司
价格	320.00/台
规格参数	品牌:博瑞达 型号:xxs-15 供电电源:AC220V
公司地址	陕西省西安市国家民用航天产业基地航天东路99号佳为产业基地106栋301-3室(注册地址)
联系电话	18192367818 18192367818

## 产品详情

### 一.概述

XXS-15 (16) 系列报警音响器结构为壁挂式。内部均采用集成音响电路设计而成，能产生消防车声、救护车声、警车声。它可与各种闪光报警器配套使用，工作稳定可靠。具有接线简单、体积小、安装方便、寿命长、低功耗、报警灯光显示，报警音量可调等特点。

XXS-17型电铃音响装置报警时可以发出急促的电铃声，它既适用于工矿企业及防火、防盗的设备配套中，也可与我公司生产的各种闪光报警器配套使用。

### 二.技术性能

#### 1.供电电源：

XXS-15：220VAC ± 10% 50Hz

XXS-16：24VDC ± 5%

XXS-17：24VDC ± 5%

#### 2.环境温度：- 10 ~ + 55

相对湿度：85%无强腐蚀气体

#### 3.消耗功率：

未报警 1W

报警时：XXS-15 (16) 6W

报警时：XXS-17 20W

4.信号输入方式：

输入接点信号：常开

输入电平信号：电压5~7V

5.报警灯：有报警信号时，该指示灯亮。

6.电源指示灯：当电源开关拨至上端，音响器接通电源，电源指示灯亮。

7.音量：顺时针方向旋转音量变大，逆时针方向旋转音量变小。

8.自检：报警器自检开关。拨上是自检，用来检查音响器本身是否处于正常；拨下为待命状态，平时自检开关需搬到待命状态，需要自检时，断开输入信号，将自检开关拨到上方发出报警声,同时报警指示灯亮；切换音调开关，能产生消防车声、救护车声、警车声。

9.音调：切换音调开关，下档为救护车声，中档为警车声，上档为消防车声，确定好音调后，当发生事故时就会发出选择的音调报警。

10.电源：电源开关，拨上为开，拨下为关。

11.接线端子：

号、 号是电平输入信号；( 是电平输入信号)

号、 号接点输入信号；( 接点输入信号)

号接地端子；

XXS-15型音响器：

供电电源： 号DC24V负； 号DC24V正；

XXS-16型音响器：

号， 号 供电电源AC220V；

XXS-17型音响器：

供电电源， 号DC24V正； 号DC24V负；

三.仪表选型：

XXS-15型音响器: 220VAC交流供电

XXS-16型音响器: 24VDC直流供电

XXS-17型音响器: 24VDC直流供电

#### 四.仪表外形尺寸及安装方式

1.外型尺寸：115×165×65（高×宽×深）

2.安装方式：壁挂安装。

#### 五.装箱与开箱

1.产品说明书一份

2.产品合格证一份