

12KW汽油发电机生产厂家

产品名称	12KW汽油发电机生产厂家
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

12KW汽油发电机生产厂家 大泽动力全铜无刷交流发电机无刷三相同步发电机是科技与技术的结合。定子绕组端部采用具有的迭包缘工艺与端箍加固结构，更加提高了绕组防尘、抗腐蚀能力；转子绕组采用特殊的双层绝缘扁铜线的技术，使转子具有可靠的匝间、层间绝缘和优良的机械性能及耐压性能，有效提高了发电机的可靠性和使用寿命。立式烤漆烘干工艺，整体高速动平衡测试，保证了发电机的绝缘性能及运行平稳，振动小、噪音低。

型号：TOTO12

发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：13.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：1.0

相 数：单三相

发电机类型：无刷电机

发动机参数

发动机型号 TO-465F1

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积： 28L

润滑油容量： 3.3

发动机排量： 1.5L

气缸数量： 直列 四缸

动力超载保护： 有

消音装置： 工业消音装置

绝缘等级： F

启动方式： 电启动

燃油型号： 90号以上汽油

调速方式： 电子调速

发动机品牌： 大泽动力

冷却方式： 水冷

额定转速： 3600r/min

缸体结构： 四缸水冷发动机

机油型号： SF级别机油

整机参数

工作时间： 8-12H

噪音 (db) 7M 60-70

燃油表： 有

整机超载保护: 有

自动过载保护： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

机器重量：245/280kg

外形尺寸：1130*715*650mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

发电机云控系统

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本

汽油发电机调速装置保养

(1)要保持汽油发电机调速装置各机件的清洁。

(2)定期在拉杆两端与圆孔接触处加少量润滑油,以减小磨损。

(3)保持拉杆的要求标准(如10A型标准长度为 (158 ± 0.5) mm,直径3mm)。如拉杆弯曲后不能恢复原长度或两端弯头磨损过大造成晃动时,应更换拉杆。如拉杆两端套合的圆孔磨损过大,应加装薄铜套,以消除过大的间隙。

(4)检查拉杆两端开口销有无松脱或卡死其他机件的现象,弹簧架夹紧螺栓有无松动。

(5)检查调速手柄松紧是否合适或过紧,应作调整。

(6)调速弹簧的弹性应良好,在自由状态时,圈与圈之间应靠紧,不得随意将弹簧拉长或截短,如弹性失效或拉长时应更换。

(7)定期检查调速齿轮和摆动轴。轴芯应转动灵活,没有明显的径向间隙。如用手握住调速齿轮轻轻摇动,若间隙过大,应更换轴芯或调速齿轮。游动轴在轴套内应滑动灵活,但不应有过大的间隙,否则应更换,以免影响调速性能。摆动轴和游动轴接触的部位,如磨出凹坑时,可用细锉刀锉平或用油石磨平。

(8)汽油发电机运转时,如须微调调速装置,应在空载时调整,不要带负载调整,以免在去掉负载以后转速过高而损坏机器。大泽发电机,全国直销,期待您的来电,我们会用真挚的态度,为您解答关于大泽发电机