

# 380V静音15KW汽油发电机

产品名称	380V静音15KW汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号：:TOTO15 额定电压：:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

### 380V静音15KW汽油发电机

1, 发电机请勿在室内及超市的环境下使用。2, 其你给直接将电机开关连接在电路上。3, 加注燃油时要停机, 严禁火及将燃油溢出。

操作前检查: 1, 将机组水平放置检查机油, 油位以机油口处为准, 机油使用普通的汽机油就可以, 当然使用好点的机油会更好。

2.使用90号以上汽油, 根据所使用时间添加, 较高加至邮箱滤清器肩部, 装好, 盖上油箱盖。3, 检查各连接部门有无松动情况, 机组各部件正常后方能启动机组。

静音汽油发电机组以汽油为燃料, 通常由定子、转子、端盖及轴承等部件构成。电信系统中的汽油发电机组通常是用于应急通讯、抢修或者是小型接入网机房、机房的后备电源。汽油发电机组有省油、噪音小、运行可靠的优势。

### 380V静音15KW汽油发电机

静音汽油机驱动发电机运转, 将汽油的能量转化为电能。在汽油机汽缸内, 混合气体剧烈燃烧, 体积迅速膨胀, 推动活塞下行作功。各汽缸按一定顺序依次作功, 作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量, 从而带动曲轴旋转。将无刷同步交流发电机与汽油机曲轴同轴安装, 就可以利用汽油机的旋转带动发电机的转子, 利用‘电磁感应’原理, 发电机就会输出感应电动势, 经闭合的负载回路就能产生电流。

型号: TOTO15

发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：15.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：1.0

相 数：单三相

发电机类型：无刷电机

#### 发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-465F1

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积：28L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸

动力超载保护：有

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：电子调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：水冷

额定转速：3600r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

## 整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M 60-70

燃油表：有

整机超载保护：有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：245/280kg

外形尺寸：1130\*715\*650mm

## 发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

## 选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

发电机云控系统

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本